



## AP-Komponenten: By-alarm - Steuergerät 24-Zone 120V~

### 01700.120

Sicherheit / By-alarm Plus / AP-Komponenten / Nicht modulare Komponenten

### By-alarm - Steuergerät 24-Zone 120V~

Steuerzentrale By-alarm, programmier- und steuerbar über Display-Tastatur  
Spannungsversorgung 120 V~ 60 Hz, 8 lokale Eingänge, mittels  
Erweiterungsmodulen erweiterbar auf 24, 1 Versorgungsausgang 13,8 Vdc  
1,5 A erweiterbar mit Zusatznetzteil, 1 Alarm-Relaisausgang, 1 Wechselrelais-  
Ausgang 3 A 24 V~ , mittels Erweiterungsmodulen erweiterbar mit weiteren  
24, inklusive Metallbehälter, Aufputzeinbau



### Produktstatus

2 - Wird gelöscht

### Mindestbestellmenge

1 NR

### Software

- [SW\\_By-alarmManager-EN\\_REL-02.01\\_20201127.zip](#)

### Video

- [Integration with burglar alarm system](#)

### Zeichnungen

## Technische Daten

- **Gruppe:** Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme
- **Klasse:** Einbruchmeldezentrale
- **Anzahl der Meldegruppen:** 24
- **Integriertes Wählgerät:** Nein
- **Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:** 2
- **Ereignisspeicher:** Ja
- **Betriebsspannung:** 120 V
- **Busfähig:** Ja
- **Funkanbindung:** Nein
- **Mit Netzteil:** Ja
- **Notstromversorgung integriert:** Ja
- **Schnittstelle extern:** Ja
- **Höhe:** 35.300,00 mm
- **Breite:** 32.500,00 mm
- **Tiefe:** 12.600,00 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 19. NOM - Mexiko
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer** 8007352548084  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 37,5x33,5x13 [cm]  
**Gewicht** 5.513 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).