



AP-Komponenten: By-alarm - Steuergerät 64-Zone 230V~

01703

Sicherheit / By-alarm Plus / AP-Komponenten / Nicht modulare Komponenten

By-alarm - Steuergerät 64-Zone 230V~

Steuerzentrale By-alarm, programmier- und steuerbar über Display-Tastatur, Spannungsversorgung 230 V~ 50 Hz, 8 lokale Eingänge, mittels Erweiterungsmodulen erweiterbar auf 64, 1 Versorgungsausgang 13,8 Vdc 1,5 A erweiterbar mit Zusatznetzteil, 1 Alarm-Relaisausgang, 1 Wechselrelaisausgang 3 A 24 V~, mittels Erweiterungsmodulen erweiterbar mit weiteren 64, inklusive Metallbehälter, Aufputzeinbau



Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkmale, Handbücher, Dokumentation

- [Manuale per l'installazione \(4668 kb\)](#)
- [Manuale di programmazione \(2430 kb\)](#)


Software

- [SW_By-alarmManager-EN_REL-02.01_20201127.zip](#)
- [SW_By-alarmManager-IT_REL-02.01_20201127.zip](#)


Video

- [Erweiterung mittels Software](#)
- [Erweiterung mittels Tastenfeld](#)
- [Integration with burglar alarm system](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme
- **Klasse:** Einbruchmeldezentrale
- **Anzahl der Meldegruppen:** 64
- **Integriertes Wählgerät:** Nein
- **Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:** 2
- **Ereignisspeicher:** Ja
- **Betriebsspannung:** 230 V
- **Busfähig:** Ja
- **Funkanbindung:** Nein
- **Mit Netzteil:** Ja
- **Notstromversorgung integriert:** Ja
- **Schnittstelle extern:** Ja
- **Höhe:** 35.300,00 mm
- **Breite:** 32.500,00 mm
- **Tiefe:** 12.600,00 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 21. IMQ-SICUREZZA - Italien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352548091
Menge 1 NR
Abm. 37,5x33,5x13 [cm]
Gewicht 5.513 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).