



ARKÉ: Toma telefónica RJ11 6/4 blanco

19320.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Toma telefónica RJ11 6/4 blanco

Toma telefónica RJ11, 6 posiciones 4 contactos (6/4), terminales de tornillo, blanco

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido


20 NR

Vídeo


- [Arké lives in your time](#)




Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Inserto/cubierta para tecnología de comunicación
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Uso:** UAE/IAE (ISDN)
- **Anillo portador:** No
- **Con protección contra el polvo:** No
- **Con tapa abatible:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Transparente:** No
- **Tipo de fijación:** Montaje con abrazadera
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Con descarga de tensión:** No
- **Abrazadera de araña:** No
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 43,10 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352455870
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 21,6 [g]



Código 8007352455887
Cantidad 20 NR
Med. 27x11,6x6 [cm]
Peso 501,3 [g]



Código 8007352482890
Cantidad 120 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.367,8 [g]



Código 8007352750661
Cantidad 5.760 NR
Med. 120x80x105 [cm]
Peso 161.660 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).