



EIKON: Pulsador 1P NO 10A 2M bornes aut. Next

20008.FX.2.N

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Pulsador 1P NO 10A 2M bornes aut. Next

Pulsador 1P NO 10 A 250 V~, bornes automáticos, iluminable, tecla intercambiable, Next - 2 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR

Vídeo

- [Smartfix-Borne automático](#)



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo:** Pulsador único
- **Tipo de operación:** Pulsador
- **Número de balancines:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 200
- **Número de polos:** 1
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Con iluminación:** Si
- **Contactos de supervisión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Plata
- **Número RAL (similar):** 9022
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Anchura del dispositivo:** 44,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 37,90 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 04. NF - Francia ([download](#))
- 09. VDE - Alemania ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 31. TISI - Tailandia
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352515833
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 33,7 [g]



Código 8007352515840
Cantidad 20 NR
Med. 26,9x11,6x9 [cm]
Peso 753,6 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).