ARKÉ: Prise TV passante 40-862MHz 20dB blanc

19314.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Prise TV passante 40-862MHz 20dB blanc

Prise coaxiale TV, 40-862 MHz, passante, avec connecteur femelle IEC 60169-2, affaiblissement de passage 3 dB, atténuation de branchement 20 dB, blanc

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

20 NR

Vidéo

- Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Antennes et technique des satellites
- **Class**: Prise pour antenne
- **Modèle**: boîte/prise de passage
- **Couvercle**: sans
- **Atténuation de raccordement à 860 MHz**: 20,00 dB
- **Nombre de sorties**: 1
- **Atténuation de passage à 860 MHz**: 3,00 dB
- **Compatible à une alimentation à distance**: No
- **Type de fixation**: fixation par encliquetage
- **Couleur**: blanc
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9016
- **Matériau**: plastique

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

8 007352 471443

8 007352 471450

Code	8007352471443	**Code**	8007352471450
Qté	1 NR	**Qté**	20 NR
Dim.	4,1x2,8x5,3 [cm]	**Dim.**	21,4x11,6x6 [cm]
Poids	28,2 [g]	**Poids**	624,6 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.