

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz.

Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB di tipo C.

Leggere le istruzioni prima dell'installazione e/o utilizzo.

CARATTERISTICHE.

- Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
- Consumo: 280 mA a 120 V~ e 170 mA a 240 V~
- Tensione di uscita: 5,0 V d.c. (± 5%) ES1 e/o SELV
- Carico max in uscita: 3 A
- Potenza di uscita: 15,0 W
- Rendimento medio in modo attivo: 83%
- Rendimento a basso carico (10%): 81%
- Potenza a vuoto: 0,03 W
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: 0 °C - +35 °C (uso interno)
- Apparecchio di classe II
- Installazione per categoria di sovratensione CAT III

FUNZIONAMENTO.

Le uscite **fast charge** di tipo **C** consentono di ricaricare velocemente anche i dispositivi più potenti erogando fino a **3 A su singola uscita** (sono quindi disponibili fino a 15 W). L'alimentatore, dotato di **due** uscite USB, è ottimizzato per caricare un dispositivo fino a 3 A (es. Tablet, PC) o due dispositivi contemporaneamente purché il loro assorbimento totale non superi i 3 A (es. smartphone). Verificare sempre i dati di targa del dispositivo da ricaricare. Alcuni esempi e combinazioni possibili sono riportati nella seguente tabella:

	TABLET 10"	PC	TABLET FINO A 8" + SMARTPHONE
DISPOSITIVI RICARICABILI			

REGOLE DI INSTALLAZIONE.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. L'apparecchio deve essere installato in scatole da incasso o da parete con supporti e placche Linea, Eikon, Arké o Plana in luoghi non polverosi, protetto da urti accidentali e lontano da fonti di calore.

IMPORTANTE.

- A monte dell'alimentatore deve essere installato un interruttore onnipolare di sezionamento facilmente accessibile con distanza fra i contatti di almeno 3 mm.
- Installare il dispositivo ad una altezza inferiore a 2 m.
- La lunghezza del cavo per il collegamento al dispositivo elettronico deve essere inferiore a 3 m.
- L'alimentatore è protetto internamente contro i sovraccarichi.
- Spellatura cavo 6 mm 6 mm

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP.

Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.

Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

5 V 3 A USB power supply unit for electronic devices, 2 USB type C outputs which provide altogether 3 A, optimised to charge two devices simultaneously (e.g. tablet, smartphone), 120-240 V~ 50/60 Hz power supply.

The device should be used to charge mobile phones and all electronic devices that can be charged from any standard USB type C socket outlet.

Read the instructions before installation and/or use.

FEATURES.

- Power supply: 120-240 V~ 50/60 Hz
- Power consumption: 280 mA at 120 V~ and 170 mA at 240 V~
- Output voltage: 5.0 V d.c. (± 5%) ES1 and/or SELV
- Max output load: 3 A
- Output power: 15.0 W
- Average efficiency in active mode: 83%
- Efficiency with low load (10%): 81%
- Power with no load: 0.03 W
- Protection degree: IP20
- Operating temperature: 0°C to +35°C (indoor use)
- Device in class II
- Installation for CAT III overvoltage category

OPERATION.

Type **C fast charge** outputs are designed to charge more powerful devices at high speed as well by providing up to **3 A on each individual output** (they are therefore available up to 15 W). The power supply unit, which is equipped with **two** USB outputs, is optimised to charge one device up to 3 A (e.g. tablet or PC) or two devices simultaneously provided their total absorption does not exceed 3 A (e.g. smartphones). Always check the data plate on the device you are charging.

The following table contains some examples and possible combinations:

	TABLET 10"	PC	TABLET UP TO 8" + SMARTPHONE
RECHARGEABLE DEVICES			

INSTALLATION RULES.

Installation must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed. The device can be installed in a flush mounting box or surface mounting box and completed with Linea, Eikon, Arké, or Plana cover plates in dust-free places, protected from accidental impacts and away from heat sources.

IMPORTANT.

- An easily accessible omnipolar disconnection switch with a contact gap of at least 3 mm must be installed upstream from the power supply.
- Install the device at a height of no more than 2 m.
- The length of the connection cable to the electronic device must be no more than 3 m.
- The power supply unit is protected internally against overloads.
- Cable stripping 6 mm 6 mm

REGULATORY COMPLIANCE.

LV Directive. EMC directive. RoHS directive. ErP directive.

Standards EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.

(EU) Regulation for external power supply units no. 2019/1782.


REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.

WEEE - Information for users

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

Alimentation USB 5 V 3 A pour dispositifs électroniques, 2 sorties USB type C fournissant au total 3 A, optimisées pour recharger simultanément deux dispositifs (par ex. tablette, smartphone), alimentation 120-240 V~ 50/60 Hz.

Utiliser le dispositif pour recharger les mobiles et tous les appareils électroniques qui peuvent être rechargés à partir d'une prise standard USB de type C.



CARACTÉRISTIQUES.

- Alimentation : 120-240 V~ 50/60 Hz
- Consommation : 280 mA à 120 V~ et 170 mA à 240 V~
- Tension de sortie : 5,0 Vcc (± 5%) ES1 et/ou SELV
- Charge maxi en sortie : 3 A
- Puissance de sortie : 15,0 W
- Rendement moyen en mode activé : 83 %
- Rendement à faible charge (10%) : 81 %
- Puissance à vide : 0,03 W
- Indice de protection : IP20
- Température de fonctionnement : 0° C / +35° C (à l'intérieur)
- Appareil de classe II
- Installation pour catégorie de surtension CAT III

FONCTIONNEMENT.

Les sorties à **fast charge** de **type C** permettent également de recharger rapidement les dispositifs plus puissants en fournissant jusqu'à **3 A sur chaque sortie** (elles sont donc disponibles jusqu'à 15 W).

L'alimentation, qui dispose de **deux** sorties USB, est conçue pour recharger un dispositif jusqu'à 3 A (ex. tablette, ordinateur) ou deux dispositifs simultanément, à condition que ceux-ci n'absorbent pas plus de 3 A (ex. smartphones). Toujours vérifier les données sur la plaquette du dispositif à recharger.

Certains exemples et combinaisons possibles sont signalés dans le tableau ci-après:

	TABLETTE 10 pouces	ORDINATEUR	TABLETTE JUSQU'À 8 pouces + SMARTPHONE
DISPOSITIFS RECHARGEABLES			

CONSIGNES D'INSTALLATION.

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément à la réglementation en vigueur en matière d'installation du matériel électrique dans le pays d'utilisation. Installer l'appareil dans des boîtes d'encastrement ou murales avec des plaques Linea, Eikon, Arké ou Plana, dans un endroit non poussiéreux, où il ne risque aucun choc et à l'écart d'une source de chaleur.

IMPORTANT.

- Installer en amont de l'unité d'alimentation un sectionneur omnipolaire facilement accessible avec une séparation entre les contacts d'au moins 3 mm.
- Installer le dispositif à une hauteur inférieure à 2 m.
- La longueur du câble pour le raccordement au dispositif électronique ne doit pas dépasser 3 m.
- L'alimentation dispose d'une protection interne contre les surcharges.
- Dénudage du câble 6 mm

CONFORMITÉ AUX NORMES.

Directive BT. Directive CEM. Directive RoHS. Directive ErP.

Normes EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.

Règlement sur les alimentations extérieures (UE) n° 2019/1782.


Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit peut contenir des traces de plomb.

DEEE - Informations pour les utilisateurs

Le symbole du caisson barré, là où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m². La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

Alimentador USB 5 V 3 A para dispositivos electrónicos, 2 salidas USB tipo C que en conjunto suministran 3 A, optimizadas para cargar dos dispositivos a la vez (por ejemplo, tablet, smartphone), alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz.

El dispositivo debe utilizarse para la recarga de teléfonos móviles y todos los aparatos electrónicos que se puedan recargar desde una toma USB estándar de tipo C.



CARACTERÍSTICAS.

- Alimentación: 120-240 V~ 50/60 Hz
- Consumo: 280 mA a 120 V~ y 170 mA a 240 V~
- Tensión de salida: 5,0 Vcc (± 5%) ES1 y/o SELV
- Carga máx. salida: 3 A
- Potencia de salida: 15,0 W
- Rendimiento medio en modo activo: 83 %
- Rendimiento con carga baja (10%): 81 %
- Potencia en vacío: 0,03 W
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - +35 °C (uso interno)
- Aparato de clase II
- Instalación para categoría de sobretensión CAT III

FUNCIONAMIENTO.

Las salidas de **fast charge** de **tipo C** permiten recargar rápidamente incluso los dispositivos más poderosos, suministrando hasta **3 A en cada salida** (estando así disponibles hasta 15 W). El alimentador, provisto de **dos** salidas USB, está optimizado para cargar un dispositivo hasta 3 A (por ejemplo, tablet, PC) o dos dispositivos a la vez, siempre que su absorción total no sea superior a 3 A (por ejemplo, smartphone). Compruebe siempre los datos en la placa del dispositivo a recargar.

En la tabla siguiente se indican algunos ejemplos y combinaciones posibles:

	TABLET 10"	PC	TABLET HASTA 8" + SMARTPHONE
DISPOSITIVOS RECARGABLES			

NORMAS DE INSTALACIÓN.

La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. El dispositivo debe instalarse en caja de empotrar o de superficie con placas Linea, Eikon, Arké, o Plana en lugares exentos de polvo, protegido contra impactos accidentales y lejos de fuentes de calor.

IMPORTANTE.

- Aguas arriba del alimentador debe instalarse un interruptor de seccionamiento de tipo omni-polar, fácilmente accesible y con separación entre contactos al menos de 3 mm.
- El dispositivo debe instalarse a una altura inferior a 2 m.
- La longitud del cable de conexión al dispositivo electrónico debe ser inferior a 3 m.
- El alimentador está protegido internamente contra sobrecargas.
- Pelado del cable 6 mm

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.

Directiva sobre baja tensión. Directiva sobre compatibilidad electromagnética. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Directiva ErP. Directiva sobre diseño ecológico ErP.

Normas EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.

Reglamento sobre fuentes de alimentación externas (UE) n. 2019/1782.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.

RAEE - Información para los usuarios

El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida selectiva adecuado o devolvérselo al vendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m², es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

USB-Ladegerät 5 V 3 A für elektronische Geräte, 2 USB-Ausgangs Typ C für insgesamt 3 A, zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten (z.B. Tablet, Smartphone) optimiert, Stromversorgung 120-240 V~ 50/60 Hz.

Das Gerät dient zum Aufladen von Mobiltelefonen und allen elektronischen Geräten mit Lademöglichkeit über beliebigen USB-Standardanschluss Typ C.



Lesen Sie bitte die Anleitungen vor Installation bzw. Verwendung.

MERKMALE.

- Versorgung: 120-240 V~ 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 280 mA a 120 V~ und 170 mA a 240 V~
- Ausgangsspannung: 5,0 Vdc (± 5%) ES1 und/oder SELV
- Max. Ausgangsstrom: 3 A
- Ausgangsleistung: 15 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 83%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 81%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,03 W
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: 0 °C / +35 °C (Innenbereich)
- Gerätekategorie II
- Installation für Überspannungskategorie CAT III

FUNKTIONSWEISE.

Die **fast charge**-Ausgänge **Typ C** ermöglichen das schnelle Aufladen selbst leistungsfähiger Geräte durch eine Stromabgabe von bis zu **3 A pro Ausgang** (bis zu 15 W sind daher verfügbar).

Das Ladegerät mit **zwei** USB-Ausgängen ist für das Laden eines Geräts bis zu 3 A (z.B. Tablet, PC) oder das gleichzeitige Laden von zwei Geräten optimiert, soweit deren Stromaufnahme insgesamt nicht 3 A übersteigt (z.B. Smartphone). Bitte stets die Daten am Typenschild des aufzuladenden Geräts überprüfen.

Einige Beispiele und Kombinationsmöglichkeiten finden Sie in nachstehender Übersicht:

	10"-TABLET	PC	BIS ZU 8"-TABLET + SMARTPHONE
AUFLADBARE GERÄTE			



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts gelten den Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.

Das Gerät ist in Unterputz- oder Aufputzdosen mit Linea, Eikon, Arké oder Plana Abdeckrahmen an staubfreien Orten vor Stößen geschützt und von Wärmequellen entfernt zu installieren.

WICHTIGER HINWEIS.

- Vor dem Netzteil ist ein leicht zugänglicher allpoliger Trennschalter mit Mindestabstand zwischen den Kontakten von 3 mm zu installieren.
- Das Gerät in einer Höhe unter 2 m installieren.
- Das Anschlusskabel an das elektronische Gerät darf nicht länger als 3 m sein.
- Das Netzteil ist intern gegen Überlastung geschützt.
- Abisolierung des Kabels 6 mm 6 mm

NORMKONFORMITÄT.

NS-Richtlinie, EMV-Richtlinie, RoHS-Richtlinie, ErP-Richtlinie.

Normen EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.

Verordnung (EU) 2019/1782 über externe Netzteile.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.



Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Informationen für die Nutzer

Das Symbol der durchgestrichenen Mülleimer auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfäche von mindestens 400 m² können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und der umweltverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Τροφοδοτικό USB 5 V 3 A για ηλεκτρονικές συσκευές, 2 εξόδους USB τύπου C που παρέχουν συνολικά 3 A βελτιστοποιημένες για φόρτωση δύο συσκευών ταυτόχρονα (π.χ. smartphone και tablet), τροφοδοσία 120-240 V~ 50/60 Hz.

Ο μηχανισμός πρέπει να χρησιμοποιείται για την επαναφόρτιση κινητών τηλεφώνων και όλων των ηλεκτρονικών συσκευών με δυνατότητα επαναφόρτισης από τυπική υποδοχή USB τύπου C.



Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή/και τη χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Τροφοδοσία: 120-240 V~ 50/60 Hz
- Κατανάλωση: 280 mA στα 120 V~ και 170 mA στα 240 V~
- Τάση εξόδου: 5,0 V d.c. (± 5%) ES1 ή/και SELV
- Μέγιστο φορτίο στην έξοδο: 3 A
- Ισχύς εξόδου: 15,0 W
- Μέση απόδοση στον ενεργοποιημένο τρόπο λειτουργίας: 83%
- Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 81%
- Ισχύς χωρίς φορτίο: 0,03 W
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - +35°C (εσωτερική χρήση)
- Συσκευή κατηγορίας II
- Εγκατάσταση για κατηγορία υπέρτασης KAT. III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Οι εξόδοι **fast charge** **τύπου C** επιτρέπουν τη γρήγορη επαναφόρτιση ακόμη και των πιο ισχυρών συσκευών παρέχοντας έως **3 A σε μία έξοδο** (επομένως διατίθενται έως 15 W).

Το τροφοδοτικό, το οποίο διαθέτει **δύο** εξόδους USB, είναι βελτιστοποιημένο για τη φόρτιση μίας συσκευής έως 3 A (π.χ. Tablet, H/Y) ή δύο συσκευών ταυτόχρονα εφόσον η συνολική τους απορρόφηση δεν υπερβαίνει τα 3 A (π.χ. smartphone). Ελέγχετε πάντα τα στοιχεία της πινακίδας της συσκευής που θα επαναφορτιστεί.

Ορισμένα παραδείγματα και μερικοί δυνατοί συνδυασμοί αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

	TABLET 10"	H/Y	TABLET ΕΩΣ 8" + SMARTPHONE
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ			



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε χωνευτά ή επιτοιχία κουτιά σε συνδυασμό με πλαίσια Linea, Eikon, Arké ή Plana, σε χώρο χωρίς σκόνη, προστατευμένη από τυχαίες προσκρούσεις και μακριά από πηγές θερμότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.

- Πριν από το τροφοδοτικό, πρέπει να εγκατασταθεί ένας πολυπολικός διακόπτης αποσύζευξης με εύκολη πρόσβαση και απόσταση μεταξύ των επαφών τουλάχιστον 3 mm.
- Εγκαταστήστε τον μηχανισμό σε ύψος μικρότερο από 2 m.
- Το μήκος του καλωδίου για σύνδεση στον ηλεκτρονικό μηχανισμό πρέπει να είναι μικρότερο από 3 m.
- Το τροφοδοτικό έχει εσωτερική προστασία έναντι υπερφόρτωσης.
- Γυμνό καλώδιο 6 mm 6 mm

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία BT. Οδηγία EMC. Οδηγία RoHS. Οδηγία ErP.

Πρότυπα EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.

Κανονισμός για εξωτερικά τροφοδοτικά (EE) αρ. 2019/1782.

Κανονισμός REACH (EE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.



ΑΗΜΕ - Ενημέρωση των χρηστών

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, όπου υπάρχει επάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία της, υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο διαφροποιημένης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πωλήσεων τουλάχιστον 400 m² μπορεί να παραδοθεί δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα προϊόντα για διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η επαρκής διαφροποιημένη συλλογή, προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία ανακύκλωσης, επεξεργασίας και περιβαλλοντικά συμβατής διάθεσης της συσκευής, συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

مغذي USB بـ 5 فـ 3 أ للأجهزة الإلكترونية، 2 مخرج USB من نوع C يزودان كلياً بـ 3 أ محسنة لشحن جهازين في نفس الوقت (على سبيل المثال، كمبيوتر محمول وهاتف خلوي)، التغذية بـ 120 - 240 فـ ~ 50 / 60 هرتز.

يجب استخدام الجهاز لشحن الهواتف الخليوية وجميع الأجهزة الإلكترونية التي توفر إمكانية الشحن من أي مقبس USB قياسي من النوع C.

اقرأ التعليمات قبل التركيب و/أو الاستخدام.




المواصفات.

- التغذية التشغيلية: 120-240 فولت~ 50 / 60 هرتز
- الاستهلاك: 280 مللي أمبير 120 فولت~ و 170 مللي أمبير 240 فولت~
- جهد المخرج: 5.0 فـ تيار مستمر. ES1 (± 5%) و / أو SELV
- أقصى حمولة للمخرج: 3 أمبير
- قوة المخرج: 12.0 واط
- متوسط المردود بشكل نشط: 81%
- المردود بالحمل المنخفض (10%): 83%
- الطاقة بلا حمولة: 0.03 واط
- درجة الحماية: IP20
- درجة حرارة التشغيل: 0 - 35 °C (الاستخدام الداخلي)
- جهاز من الفئة الثانية 
- التركيب لفئة الجهد الزائد من الفئة الثالثة

التشغيل.

تتيح المخارج **fast charge** من النوعية C الشحن السريع أيضاً للأجهزة الكبيرة القدرة التشغيلية حيث توفر تيار حتى 3 أمبير على مخرج واحد (وبالتالي هناك تيار متوفر حتى 15 وات).
تم تحسين مزود الطاقة، المزود بمخرجين USB، لشحن جهاز حتى 3 أمبير (مثال كمبيوتر لوحي، كمبيوتر عادي) أو جهازين في نفس الوقت شرط ألا يتجاوز مستوى امتصاص التيار الكهربائي لهما مستوى 3 أمبير (مثل الهاتف الذكي). تحقق دائماً من البيانات الموجودة على لوحة التعريف بالجهاز المراد شحنه.

تُعرض بعض الأملّة والتركيبات المحتملة في الجدول التالي:

التابلت حتى 8 A	كمبيوتر	التابلت 10"
 + الهاتف الذكي		
الأجهزة القابلة لإعادة الشحن		



قواعد التركيب.

يجب تنفيذ التركيب من قبل طاقم عمل مؤهل مع الالتزام باللوائح المنظمة لتركيب المعدات الكهربائية السارية في بلد تركيب المنتج. يجب تثبيت الجهاز في صناديق التركيب في فجوة أو التثبيت على الجدار مع دعامات ولوحات Linea أو Eikon أو Ark أو Ark أو Ark، في أماكن غير متربة، ومحمية من الصدمات العرضية وبعيداً عن مصادر الحرارة.

هام.

- قبل المغذي، يجب تركيب مفتاح فصل متعدد الأقطاب يسهل الوصول إليه لا تقل المسافة بين نقاط التلامس به عن 3 مم.
- قم بتركيب الجهاز على ارتفاع يقل عن 2 متر.
- يجب أن يكون طول كابل التوصيل بالجهاز الإلكتروني أقل من 3 أمتار.
- مغذي الطاقة محمّ داخلية ضد الحمولة الزائدة.
- تقشير الكابل 6 ملم  6 mm

الامتثال للوائح التنظيمية.

توجيه الجهد المنخفض. التوجيه الأوروبي الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي (EMC). توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة. توجيه ErP.

القوانين EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.

نظام المغذيات الخارجية (الاتحاد الأوروبي) رقم 1782 / 2019.



لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 1907/2006 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.



مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستهلكين
يرمز صندوق القمامة المطلوب إلقاء على الجهاز أو على العبوة يشار إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. وبالتالي، سيُوجِب على المستخدم فتح الجهاز عند وصوله النهائي عمره إلى المراكز البلدية المناسبة لتجميع المخلفات الكهربائية والإلكترونية. وبدلاً من الإلقاء في الحديقة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى المخرج، في وقت شراء جهاز جديد من نوع مماثل. وأيضاً عند سوزن المنتجات الإلكترونية الذي يمكن سامة مع لا تقل عن 400 مـ فإنه من الممكن تسليم مجاناً المنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تزيد أبعادها عن 25 سم، دون الالتزام بالشروط. الجميع للتخلص المناسب لهذه المنتجات التي لا تُعاد تدويرها الذي خرج من الخدمة ومعالجته والتخلص منه بشكل مطابق نيّياً يسهم في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة ويجوز من إعادة استخدام وألوان تدوير المواد التي يتكون منها الجهاز.

VISTA FRONTALE E POSTERIORE • FRONT AND REAR VIEW VUES DE FACE ET ARRIÈRE • VISTA FRONTAL Y TRASERA FRONT- UND RÜCKANSICHT • ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ

العرض الأمامي والخلفي



1. Presa USB tipo C • Type C USB port • Prise USB type C • Toma USB tipo C USB-Typ-C-Anschluss • Υποδοχή USB τύπου C • C مقبس USB

N.B. Rappresentazione grafica serie Linea. Posizione morsetti, cablaggi e funzionalità identiche anche per Eikon, Arké e Plana.

N.B. Graphic representation of the Linea series. Position of terminals, wiring and functions also identical for Eikon, Arké and Plana.

N.B. Représentation graphique série Linea. Position des bornes, câblages et fonctions identiques pour Eikon, Arké et Plana.

Nota importante: Representación gráfica serie Linea. Posición de bornes, cableados y funcionalidades idénticas también Eikon, Arké y Plana.

HINWEIS: Grafische Darstellung der Serie Linea. Klemmenposition, Verkabelung und Funktionen sind auch für Eikon, Arké und Plana identisch.

ΣΗΜ. Γραφική αναπαράσταση σειράς Linea. Η θέση των επαφών κλέμας, των καλωδιώσεων και των λειτουργιών είναι επίσης ίδια για τις σειρές Eikon, Arké και Plana.

ملاحظة هامة عرض رسومي لسلسلة Linea. موضع أطراف التوصيل والأسلاك والوظائف المماثلة لـ Eikon و Arké و Plana.