VIMAR

CATALOGUE
français

NEVE

La gamme s’enrichit de nouveaux produits et couleurs. La qualité et le design font des étincelles.

Plus de fonctions, de modules et de couleurs: Neve grandit tout en conservant les caractéristiques, l’esthétique et les standards qualitatifs qui sont la marque distinctive de tout produit Vimar. Des produits au design italien qui présentent une modularité et des standards internationaux.

Une technologie simple et silencieuse.

Les plus hauts standards de sécurité et de compatibilité pour l'installation, des commandes ergonomiques et des plaques modulaires: Neve est un programme électrique complet et entièrement coordonné, qui offre toutes les fonctions nécessaires pour vivre et travailler dans le plus grand confort.

Des couleurs rares et raffinées.

En plus du blanc brillant, Neve est disponible dans une tonalité beige ouatée, une élégante nuance argent mat et une teinte champagne mat perlée.







Des solutions sûres et des standards universels.

L’obturateur Sicury spécial empêche tout contact avec la tension électrique. Chaque appareil respecte les plus hauts standards de sécurité et, grâce aux divers modules proposés, s’installe facilement en s’adaptant à tous les espaces et exigences, à la maison comme au bureau.

Caractéristiques générales

Plaques
4 coleurs en technopolymère et une vaste gamme de modularité.

Touches
Un ou deux modules - avec symboles éclairés par l'arrière et personnalisables.

Gravure au laser
Arrière au niveau de chaque borne pour décrire la fonction, sur un côté avec les données commerciales et l'autre avec les données techniques.



Support de montage
Structure résistance pour installation des dispositifs en vertical et horizontal.

Plaques
Possibilité d'installation côte a côte.

Prises de courant
Avec brevet SICURY pour éviter tout contact accidentel avec le courant électrique.

Enlevement de plaque
Siege pour l'introduction d'outil pour l'enlevement de la plaque du support.

Support de montage
À 3 ou 2 modules centraux pour une installation personnalisée.

Exemples de composition	Boîtes	Supports	Modules	Plaques
2 modules pour boîte ronde	D'encastrement	Avec/sans vis ou avec griffes	 1 x 2 modules 2 x 1 module	2 modules*
2+2 modules	 D'encastrement	 Avec vis/griffes	2 x 1 module et 1 x 2 modules	2+2 modules*
2 modules centraux pour boîte ronde ou 3 modules	D'encastrement	Avec vis	 1 x 2 modules 2 x 1 module	2 modules centraux*
De 1 module central et 2 modules séparés pour boîte 3 modules	D'encastrement	Avec vis	 1 module 2 x 1 module	1 module central* 2 modules séparés*
De 3, 4 et 3+3 modules pour boîte rectangulaire		Avec vis	 1 et 2 modules 3 x 1 module 3 modules	De 3, 4 et 3+3 modules*
3 modules avec appareils Plana	D'encastrement	Support de montage pour appareils Plana, avec vis	3 x 1 module, appareils Plana	Plaque Neve 3 modules*

* Pour d'autres combinaisons, consultez les différentes typologies d'installation de la page 34

Appareils de commande

Domaine d'application

Commande pour l'allumage et l'extinction:
- circuits lumière pour:
- appareils d'éclairage pour l'utilisation avec lampes à incandescence;
- appareils d'éclairage pour l'utilisation avec lampes fluorescentes remise en phase ou non;
- circuits dédiés pour:
- appareils à moteur (ventilateurs, aspirateurs, hottes, etc.);
- prises commandées.

Caractéristiques principales

- alimentation: 250 V~
- courant nominal:
- 10 A pour poussoirs
- 16 AX pour appareils indiqués à la commande de circuits de lampes fluorescentes avec correction du facteur de puissance
- écartement d'ouverture des contacts: > 3 mm
- résistance d'isolation: > 5 MΩ à 500 Vdc
- rigidité diélectrique: > 2000 V~
- vie électrique min.:
- 40.000 changements de position avec In, 250 V~, cosϕ 0,6
- 5.000 changements de position pour appareils 16 AX avec In, 250 V~, avec charge de lampes fluorescentes
- dispositif éclairable avec unités de signalisation 00936

Conformité aux Normes

Directive BT
Norme EN 60669-1

Connexions des interrupteurs 1P lumineux avec unité de signalisation

Fonction de localisation de la commande dans l'obscurité: voyant toujours allumé



Fonction de localisation de la commande dans l'obscurité: voyant éteint avec lampe commandée allumée. Pour lampes incandescentes ou halogènes



Fonction de signalisation de l'état de fonctionnement de charges non visibles du point de commande: voyant allumé avec lampe commandée allumée



Connexions des va-et-vients 1P lumineux avec unité de signalisation

Fonction de localisation de la commande dans l'obscurité: voyant toujours allumé



Fonction de localisation de la commande dans l'obscurité: voyant éteint avec lampe commandée allumée. Pour lampes incandescentes ou halogènes



Fonction de signalisation de l'état de fonctionnement de charges non visibles du point de commande: voyant allumé avec lampe commandée allumée



Connexions des interrupteurs 2P lumineux avec unité de signalisation

Fonction de localisation de la commande dans l'obscurité: voyant toujours allumé



Fonction de signalisation de l'état de fonctionnement de charges non visibles du point de commande: voyant allumé avec lampe commandée allumée



Appareils de commande

Obturateur et sortie de fils

09041	Obturateur, blanc
09044	Sortie de fils, blanc

09041



09044



Interrupteur et inverseur 250 V~

09001	Interrupteur 1P 16 AX 250 V~, éclairable, blanc
09001.2	Interrupteur 1P 16 AX 250 V~, éclairable, blanc - 2 modules
09013	Inverseur 1P 16 AX 250 V~, éclairable, blanc
09013.2	Inverseur 1P 16 AX 250 V~, éclairable, blanc - 2 modules

09001

09001.2



09013

09013.2



Va-et-vient et interrupteur 250 V~

09005	Va-et-vient 1P 16 AX 250 V~, éclairable, blanc
09005.2	Va-et-vient 1P 16 AX 250 V~ éclairable, blanc - 2 modules
09015	Interrupteur 2P 16 AX 250 V~, éclairable, blanc

09005

09005.2



09015



Les dessins des vues latérales indiquent les dimensions hors tout et la profondeur d'encastrement en mm

Appareils de commande

Connexion des poussoirs 1P lumineux avec unité de signalisation

Fonction de localisation de la commande dans l'obscurité: voyant toujours allumé



Commandes avec flèches directionnelles

Les commutateurs sont indiqués pour l'actionnement direct de charges (par ex. moteurs pour stores, grilles, etc.).
Les poussoirs peuvent être associés à des relais pour permettre l'actionnement à impulsions de motorisations (par ex. moteurs pour stores, grilles, etc.).

Poussoir porte-étiquette lumineuse

Ouverture de la plaquette



Montage de la lampe microtube et du carton personnalisé



Appareils de commande

Poussoir 1P 250 V~

09008	Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, éclairable, blanc
09008.2	Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, éclairable, blanc - 2 modules

09008



09008.2



Commandes avec flèches directionnelles 250 V~

09060	Commutateur 2P 10 AX 250 V~ (6 bornes), double touche, avec flèches directionnelles et arrêt central, blanc
09062	Deux poussoirs interbloqués, 1P NO + 1P NO 10 A, avec flèches directionnelles, blanc

09060



09062



Poussoir porte-étiquette

09050	Poussoir 1P NO 10 A, avec porte-étiquette lumineuse, pour lampe E10 10x28 mm 1 W max, blanc - 2 modules. Livré sans lampe

09050



Les dessins des vues latérales indiquent les dimensions hors tout et la profondeur d'encastrement en mm

Appareils de commande

09146 et 09147 - Variateurs
Caractéristiques principales

- Appareil avec dispositif à état solide
- Technologie TRIAC
- Le raccordement doit se faire avec fusible rapide à haut pouvoir de coupure type F5AH 250 V~, comme indiqué par les schémas ci-dessous:
  - au lieu d'un interrupteur (figure 1);
  - en sus d'un interrupteur (figure 2);
  - sur un circuit qui réalise deux ou plusieurs points de manœuvre (va-et-vient: figure 3; inverseur: figure 4)

Charges commandables
09147

- Lampes à incandescence et halogènes:
  30-500 W 120 V~ 50/60 Hz.
- Transformateurs ferromagnétiques pour lampes halogènes en très basse tension:
  30-300 VA 120 V~ 50/60 Hz.

09146

- Lampes à incandescence et halogènes:
  60-900 W 230 V~ 50/60 Hz.
- Transformateurs ferromagnétiques pour lampes halogènes en très basse tension:
  60-300 VA 230 V~ 50/60 Hz.

09146 - 09147 - Schémas

Figure 1



Figure 2



Figure 3



09146 - 09147 - Schémas

Figura 4



09153 - Variateurs
Caractéristiques principales

- Appareils avec dispositif automatique à état solide;
- Technologie TRIAC;
- L'intensité de la localisation dans l'obscurité décroît lorsque la luminosité des lampes commandées augmente;
- Le raccordement doit se faire avec fusible rapide à haut pouvoir de coupure type F2,5AH 250 V~ comme indiqué par les schémas ci-dessous:
  - au lieu d'un interrupteur (figure 1, page ci-contre);
  - en sus d'un interrupteur (figure 2, page ci-contre);
  - sur un circuit qui réalise deux ou plusieurs points de manœuvre (va-et-vient: figure 3; inverseur: figure 4, page ci-contre)

Charges commandables

- Lampes à incandescence et halogènes:
  100-500 W 230 V~ 50/60 Hz.

Conformité aux Normes

Directive BT
Directive EMC
Norme EN 60669-2-1

Appareils de commande

Variateur

*09146	Variateur, 230 V~ 50/60 Hz pour lampes à incandescence 60-900 W, transformateurs ferromagnétiques 60-300 VA, commande et réglage par potentiomètre rotatif, blanc
09147	Variateur, 120 V~ 50/60 Hz pour lampes à incandescence 30-500 W, transformateurs ferromagnétiques 30-300 VA, commande et réglage par potentiomètre rotatif, blanc

09146

09147



Variateur

09153	Variateur, 230 V~ 50/60 Hz pour lampes à incandescence 100-500 W, commande par bouton-poussoir et réglage par potentiomètre rotatif, visible dans l'obscurité, blanc

09153



09153 - Schémas

Figure 1



Figure 2



Figure 3



09153 - Schémas

Figure 4



Les dessins des vues latérales indiquent les dimensions hors tout et la profondeur d'encastrement en mm

*** Ne pas utiliser dans les Pays européens**

Prises de courant

Prises de courant 250 V~

Domaine d'application
Alimentation d'appareils électroménagers, appareils d'éclairage mobiles, etc.

Caractéristiques principales
- alimentation: 250 V~
- courant nominal: 10 A ou 16 A
- alvéoles actifs protégés
- résistance d'isolation testée avec 500 Vdc: > 5 MΩ
- rigidité diélectrique: 2000 V~
- pouvoir de coupure: 50 cycles (insertion et enlèvement de la fiche) à 1,25 tension nominale 275 V~ cosϕ 0,6
- vie électrique: > 5.000 cycles (insertion et enlèvement de la fiche) avec courant et tension nominaux cosϕ 0,6
- alvéoles élastiques enveloppants
- priorité de contact sur alvéoles ou contacts de terre

Conformité aux Normes
Norme CEI 23-50 (IEC 60884-1)

Fiches and prises - accouplements possible

Standard fiches	Produits VIMAR		P11 09201	P17/11 09203	P30 09209	09210
2P 10 A	MILLE	S10	01020 - 01020.B	01020 - 01020.B	01020 - 01020.B	01020 - 01020.B
	SUPERNOVA	S10	00200 - 00200.B	00200 - 00200.B	00200 - 00200.B	00200 - 00200.B
2P 2,5 A		Eurofiche	●	●	●	●
2P+E 10 A	MILLE	S11	01021 - 01021.B	01021 - 01021.B	01021 - 01021.B	01021 - 01021.B
		SPA11	01041 - 01041.B	01041 - 01041.B	---	---
	SUPERNOVA	S11	00201 - 00201.B	00201 - 00201.B	00201 - 00201.B	00201 - 00201.B
		SPA11	00206 - 00206.B	00206 - 00206.B	---	---
		S11	00211 - 00211.B	00211 - 00211.B	00211 - 00211.B	00211 - 00211.B
2P 16 A		S16	---	●	---	●
2P+E 16 A	MILLE	S17	---	01026 - 01026.B	---	01026 - 01026.B
		SPA17	---	01043 - 01043.B	---	---
	SUPERNOVA	S17	---	00202 - 00202.B	---	00202 - 00202.B
		SPA17	---	00207 - 00207.B	---	---
		S17	---	00212 - 00212.B	---	00212 - 00212.B
2P+E 16 A	SUPERNOVA	standard allemand	---	---	00230 - 00230.B	00230 - 00230.B
		standard allemand + français	---	---	00231 - 00231.B	00231 - 00231.B
		standard allemand + français	---	---	00241 - 00241.B	00241 - 00241.B

● Standard de fiche pouvant être accouplée à la prise

Prises de courant

Prises standards italien 250 V~

09201	Prise SICURY 2P+T 10 A, standard italien P11, blanc
09203	Prise Bpresa SICURY 2P+T 16 A, standard italien P17/11, blanc

09201



09203



Prises standards italien 250 V~

09209	Prise SICURY 2P+T 16 A, standard italien P30 (terre central et latérale), blanc - 2 modules
09210	Prise SICURY 2P+T 16 A, universel, pour eurofiches 2P 2,5 A, fiches 2P et 2P+T 10 A et 16 A standard italien, fiches 2P+T 16 A standard allemand - 2 modules. Il n'y a pas de contnuité de terre avec la fiche standard français

09209



09210



Prises standards français 250 V~

09212	Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard français, blanc - 2 modules

09212



Les dessins des vues latérales indiquent les dimensions hors tout et la profondeur d'encastrement en mm

Prises de courant

Fiches et prises de courant - possibilités de connexion					
	09212	09233	09234	09248	 09249
Prise standard italien S10	●	●	●	●	●
Prise 2P 2,5 A standard européen	●	●	●	●	●
Prise 2P+T 16 A 250 V~ standard allemand		●	●	●	●
Prise 2P 16 A 250 V~ standard français/allemand	●	●	●	●	●
Prise 2P+T 16 A 250 V~ standard français/allemand	●	●	●	●	●
Prise 2P+T 16 A 250 V~ standard français	●	●	●	●	●
Prise 2P 15 A 125 V~ standard américain		●	●	●	●
Prise 2P+T 15 A 125 V~ standard américain				●	●
Prise 2P+T 15 A 127 V~ standard saoudien				●	●
Prise 2P 10 A 250 V~ standard brésielien					
Prise 2P+T 10 A 250 V~ standard brésielien					
Prise 2P 20 A 250 V~ standard brésielien					
Prise 2P+T 20 A 250 V~ standard brésielien					
Prise 2P+T 16 A 250 V~ standard israélien					
Prise 2P 10 A 250 V~ standard israélien					
Prise 2P+T 16 A 250 V~ standard Thai				●	●
Prise 2P 10 A 250 V~ standard Thai				●	●

Légende

- ● Standard de fiche s'accouplant à la prise
- ● Standard de fiche s'accouplant à la prise sans connexion de terre
- ● Standard de fiche s'accouplant seulement à la prise du même standard

09250 ●

09253 ●

Conformité aux Normes

Prise standard français: Norma NF C 61-314.
Prise standard argentin: IRAM 2071.
Prise standard Thai: TIS 166-2549.

Fiches Vimar

- **00230**: 2P+T 16 A 250 V~ standard allemand
- **00231**: 2P+T 16 A 250 V~ standard français/allemand
- **00232**: 2P+T 16 A 250 V~ standard français
- **00241**: 2P+T 16 A 250 V~ standard français/allemand

Prises de courant

Prises standards argentin 250 V~

09250	Prise SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard argentin, blanc
09253	Prise SICURY 2P+T 20 A 250 V~, standard argentin, blanc - 2 modules

09250



09253



Prises standards euro-américain 250 V~

09234	Prise SICURY 2P 16 A 250 V~, standard euro-américain (broches parallèles et en ligne et broches ø 4,8 mm), blanc
09233	Prise 2P 16 A 250 V~, standard euro-américain (broches parallèles et en ligne et broches ø 4,8 mm), blanc

09234

09233



Prises standards euro-américain 250 V~

09248	Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, polarisée standard euro-américain, blanc - 2 modules
09249	Double prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, polarisée standard euro-américain, blanc - 3 modules

09248



09249



Les dessins des vues latérales indiquent les dimensions hors tout et la profondeur d'encastrement en mm

Prises de courant

Fiches et prises de courant - possibilités de connexion					
	09240	09264	09265	09242 09245	 09243 09246
Prise standard italien S10	●	●	●		
Prise 2P 2,5 A standard européen	●	●	●		
Prise 2P+T 16 A 250 V~ standard allemand	●				
Prise 2P 16 A 250 V~ standard français/allemand	●				
Prise 2P+T 16 A 250 V~ standard français/allemand	●				
Prise 2P+T 16 A 250 V~ standard français	●				
Prise 2P 15 A 125 V~ standard américain				●	●
Prise 2P+T 15 A 125 V~ standard américain				●	●
Prise 2P+T 15 A 127 V~ standard saoudien				●	●
Prise 2P 10 A 250 V~ standard brésielien		●	●		
Prise 2P+T 10 A 250 V~ standard brésielien		●	●		
Prise 2P 20 A 250 V~ standard brésielien			●		
Prise 2P+T 20 A 250 V~ standard brésielien			●		
Prise 2P+T 16 A 250 V~ standard israélien	●				
Prise 2P 10 A 250 V~ standard israélien	●				
Prise 2P+T 16 A 250 V~ standard Thai					
Prise 2P 10 A 250 V~ standard Thai					

Légende

- ● Standard de fiche s'accouplant à la prise
- ● Standard de fiche s'accouplant à la prise sans connexion de terre
- ● Standard de fiche s'accouplant seulement à la prise du même standard

Conformité aux Normes

Prise standard brésilien: Normas NBR 60884-1, NBR 14136.
Prise standard saoudien: Norma SASO 2204.
Prise standard israélien: SI 32 part 1.1

Fiches Vimar

- **00230**: 2P+T 16 A 250 V~ standard allemand
- **00231**: 2P+T 16 A 250 V~ standard français/allemand
- **00232**: 2P+T 16 A 250 V~ standard français
- **00241**: 2P+T 16 A 250 V~ standard français/allemand

Prises de courant

Prises standards brésilien 250 V~

09264 Prise SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard brésilien, blanc
09265 Prise SICURY 2P+T 20 A 250 V~, standard brésilien, blanc

09264

09265



Prises standards israélien 250 V~

09240 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard israélien, blanc - 2 modules

09240



Prises standards américain et saoudien 127 V~

09242 Prise SICURY 2P+T 15 A 127 V~, standards américain et saoudien, blanc
09243 Double prise SICURY 2P+T 15 A 127 V~, standards américain et saoudien, blanc - 3 modules
09245 Prise 2P+T 15 A 127 V~, standards américain et saoudien, blanc
09246 Double prise 2P+T 15 A 127 V~, standards américain et saoudien, blanc - 3 modules

09242



09243



09245



09246



Les dessins des vues latérales indiquent les dimensions hors tout et la profondeur d'encastrement en mm

Prises de signal

09320 - 09321 - Prises téléphoniques

Caractéristiques principales
- connexions bornes à serrage sous tête de vis

Connexions



09320
RJ11
6 positions 4 contacts

09321
RJ12
6 positions 6 contacts

09320 - Schéma



NOTE
En cas de prises connectées comme indiqué dans le diagramme la ligne entre L1 et TS est coupée: si la fiche de l'appareil téléphonique est enlevée d'une prise quelconque, celles en aval resteront déconnectées. Pour obvier à cet incovénient, il suffra d'introduire dans la prise une fiche avec un pont entre L1 et TS.

Prises de signal

Prise spéciale

09330 Prise 2P 6 A 24 V (SELV) pour fiche 01620 (broche ø 3 mm pins, entraxe 12,4 mm), blanc.
Pour circuits auxiliaires

09330



Prise téléphonique

09320 Connecteur femelle RJ11, 6 positions 4 contacts (6/4), bornes à vis, blanc

Δ 09321 Connecteur femelle RJ12, 6 positions 6 contacts (6/6), bornes à vis, blanc

09320



Δ 09321



Prise téléphonique

09324 Prise téléphonique, standard israélien, bornes à vis, blanc

09324



Les dessins des vues latérales indiquent les dimensions hors tout et la profondeur d'encastrement en mm
Δ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Prises de signal

Prises EDP

Domaine d'application
Appareils pour la réalisation de réseaux informatiques et téléphoniques.

Codes de câblage

09338.9



Prises de signal

Prise EDP

09338.9 Prise RJ45 avec connecteur Netsafe, cat. 5e, non blindée, câblage universel T568A/B, 8 contacts, bornes autodénudantes sans utilisation d'outil, blanc

09338.9



Adaptateur pour connecteur EDP

09338.C Adaptateur pour connecteur RJ45 avec fixation Keystone, blanc

09338.C



Les dessins des vues latérales indiquent les dimensions hors tout et la profondeur d'encastrement en mm

Prises TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Prises coaxiales TV-RD-SAT avec 1 sortie

Domaine d'application

- branchement d'appareillages de service sur des installations pour la distribution de signaux audio et vidéo, analogiques et numériques, terrestres, par satellite et via câble dans la bande de fréquences 5-2400 MHz
- permettent le branchement d'un seul appareil (par ex. TV ou récepteur SAT)
- il est possible de les utiliser sur des applications Internet par satellite et, grâce à la présence du canal du retour 5-40 MHz également pour les fonctions interactives (communications hôtelières et TV par câble)
- la prise directe permet le passage de courant continu, de signaux de contrôle et la prise passante permet une parfaite utilisation dans quelque typologie que ce soit (voir tableau ci-contre).

La gamme

- prise directe permet le passage de courant continu et signaux de contrôle (24 V 500 mA max)
- prise passante avec atténuation de branchement 10 dB.

La prise passante devient prise terminale si fermée au moyen de la résistance terminale 16330 prévue à cet effet. Elle permet le passage de courant continu et de signaux de contrôle (24 V 500 mA max), à travers de la ligne**, mais jamais à travers de la porte utilisateur** (connecteur mâle).

Quelques examples de topologies d'installation supportées

A plusieurs prises en cascade

A plusieurs prises en dérivation

Mixtes cascade/dérivation

Multi-switch pour la distribution de signaux par satellite

Multi-switch pour la distribution de signaux terrestres et par satellite mélangés

Mixtes cascade/dérivation avec coffret de conversion IF-IF pour la distribution monocâblée de signaux terrestres et par satellite mélangés

Mixtes cascade/dérivation avec coffret modulaire pour la canalisation de programmes terrestres et par satellite en bande 40-862 MHz (terrestrial)

Caractéristiques principales

- plage de fréquence: 5-2400 MHz
- sortie: connecteur mâle
- canal de retour dans la bande: 5-40 MHz
- efficacité de protection: classe A
- dimensions du câble:
  - interne ø 1 mm max
  - gaine externe: ø 4-7 mm

Conformité aux Normes

Normes EN 50083-1, EN 50083-4, Directive EMC,
Norme EN 50083-2

Installation

Passage du câble par le bas



Gaine inversée

Passage du câble par le haut



Gaine inversée

09300.01
Introduction du câble



09300.01
Fermeture serre-câble



09300.10
Introduction du câble



09300.10
Fermeture serre-câble



Prises TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Prise coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz

09300.01 Prise coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz, directe, avec connecteur mâle, atténuation de branchement 1 dB, blanc.
Permet le passage de courant continu et de signaux de contrôle (24 V 500 mA max)

09300.10 Prise coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz, passante, avec connecteur mâle, atténuation de branchement 10 dB, blanc



09300.01





09300.10



Connecteur femelle type F

09318 Connecteur femelle type F (IEC 60169-24), blanc.
Pour fréquences jusqu'à 2400 MHz. Pour le raccordement des appareils, utiliser le connecteur coaxial mâle 01654

09318



Résistance terminale

16330 Résistance terminale Z 75 Ω pour l'arrêt de ligne des prises coaxiales TV-RD-SAT, pour fréquences jusqu'à 2400 MHz

16330

Comment se connecter

Programmes - Applications

- TV terrestre



Programmes - Applications

- Radio terrestre



Programmes - Applications

- TV par câble (CATV)
- Communication interactive hôtelière



Programmes - Applications

- TV et radio par satellite

—— Connexion avec câble coaxial ----- Connexion avec câble SCART

Les dessins des vues latérales indiquent les dimensions hors tout et la profondeur d'encastrement en mm

Prises TV-RD-SAT 5-2400 MHz, prises TV et signalisation

Prises coaxiales TV-RD-SAT avec 2 sorties

Domaine d'application

Comme pour les prises avec 1 sortie, les prises TV-RD-SAT avec 2 sorties permettent le branchement de deux appareils (par ex. TV et récepteur SAT ou TV et radio).

La gamme

- prise directe permet le passage de courant continu et signaux de contrôle (24 V 500 mA max)
- prise passante avec atténuation de branchement 10 dB.

La prise passante devient prise terminale si fermée au moyen de la résistance terminale 16330 prévue à cet effet. Elle permet le passage de courant continu et de signaux de contrôle (24 V 500 mA max), à travers de la ligne**, mais jamais à travers de la porte utilisateur** (connecteur mâle).

Caractéristiques principales

- plage de fréquence: 5-2400 MHz
- sorties: connecteurs mâle et femelle
- canal de retour dans la bande: 5-40 MHz
- efficacité de protection: classe A
- dimensions du câble:
  - interne ø 3 mm max
  - gaine externe: ø 5-7 mm

Conformité aux Normes

Normes EN 50083-1, EN 50083-4, Directive EMC,
Norme EN 50083-2

Quelques examples de topologies d'installation supportées

A plusieurs prises en cascade

A plusieurs prises en dérivation

Mixtes cascade/dérivation

Multi-switch pour la distribution de signaux par satellite

Multi-switch pour la distribution de signaux terrestres et par satellite mélangés

Mixtes cascade/dérivation avec coffret de conversion IF-IF pour la distribution monocâblée de signaux terrestres et par satellite mélangés

Mixtes cascade/dérivation avec coffret modulaire pour la canalisation de programmes terrestres et par satellite en bande 40-862 MHz (terrestrial)

Prises TV-RD-SAT avec 2 sorties: comment se connecter



Programmes - Applications

- TV terrestre
- Radio terrestre



Programmes - Applications

- TV terrestre
- TV par câble (CATV)
- Communication interactive hôtelière

Connexion avec câble coaxial — Connexion avec câble SCART

Prises coaxiales TV 40-862 MHz

Caractéristiques principales

- serre-câble breveté pour une connexion facile et fiable du câble coaxial;
- borne à serrage sous tête de vis avec plaquette dentée de serrage imperdable pour le conducteur central;
- prise simple: directe et donc à utiliser en installations individuelles ou collectives à dérivation de boîtes de distribution ou de dérivateurs (figure 1 et 2)

Figure 1



Figure 2



Ronfleurs

Les ronfleurs doivent être alimentés au moyen d'un transformateur de sécurité.

Caractéristiques principales

- appareil de type D: l'émission du son à la même durée que celle de l'operation de contrôle.
- opération intermittente 15/60: l'émission sonore peut durer jusqu'à 15 s max, suivie d'un epériode de silence de 60 s.

Conformité aux Normes

Directive BT,
Norme EN 62080

Prises TV-RD-SAT 5-2400 MHz, prises TV et signalisation

Prise coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Δ 09310.05 Prise coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz, directe, 2 sortie avec connecteur mâle et femelle, atténuation de branchement 5 dB, blanc - 2 modules. Permet le passage de courant continu et de signaux de contrôle (24 V 500 mA max) à travers du connecteur femelle

Δ 09310.10 Prise coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz, passante, 2 sortie avec connecteur mâle et femelle, atténuation de branchement 10 dB, blanc - 2 modules



Δ 09310.05





Δ 09310.10



Prise coaxiale TV 40-862 MHz

***09313** Prise coaxiale TV 40-862 MHz, directe, avec connecteur femelle, blanc

09313



Ronfleur

09377 Ronfleur, 120 V~ 50-60 Hz, blanc

09378 Ronfleur, 230 V~ 50-60 Hz, blanc

09377



09378



Les dessins des vues latérales indiquent les dimensions hors tout et la profondeur d'encastrement en mm Δ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

*** Ne pas utiliser dans les Pays européens**

Supports

Caractéristiques principales
- polycarbonate (Glow Wire 850 °C)
- rigidité diélectrique 2000 V
- structure à réseau pour un support raide et indéformable

Conformité aux Normes
Directive BT
Norme EN 60669-1

Dimensions (mm)



09602 - 09603



09606



09607



09613



09623



09614



09617



09619

Supports

Support de montage

09602	Support de montage 2 modules, avec griffes, pour boîtes d'encastrement ø 60 mm, modulaire avec entraxe 71 mm
09603	Soporte 2 módulos, sin tornillos, para cajas empotrables con distancia entre ejes 60 mm o 56x56 mm, componible con distancia entre eje 71 mm
09606	Support de montage 2 modules centraux pour installation horizontale, avec vis, pour boîtes d'encastrement 3 modules et boîtes avec entraxe 60 mm
09607	Support de montage 2 modules centraux pour installation verticale, avec vis, pour boîtes d'encastrement 3 modules et boîtes avec entraxe 60 mm



09602

09603



09606

09607

Support de montage

09613	Support de montage 3 modules, avec vis, pour boîtes d'encastrement 3 modules
09623	Support de montage 3 modules, avec vis, pour l'installation des appareils série Plana (pour ex. prises USB, variateurs universels, lampe portative, interrupteur électronique à badge) et à compléter avec plaques Neve pour boîtes d'encastrement 3 modules
09614	Support de montage 4 modules, avec vis, pour boîtes d'encastrement 4 modules
09617	Support de montage 7 modules, avec vis, pour boîtes d'encastrement 7 modules
09619	Support de montage 6 modules (3+3) 4x4", avec vis, pour boîtes d'encastrement 09996...

09613

09623

09614

09617

09619

Plaques

Caractéristiques principales
• technopolymère

Conformité aux Normes
Directive BT
Norme EN 60669-1

Dimensions (mm)



09642...



09643...



09647...



09650...



09651...



09652...



09653...



09654...



09657...



09659...

Plaques

Plaque

09642...	Plaque 2 modules, technopolymère
09643...	Plaque 4 modules (2+2 entraxe 71 mm) pour installation horizontale et verticale, technopolymère
09647...	Plaque 2 modules centraux, pour boîtes 3 modules, technopolymère
09650...	Plaque de couverture pour boîtes 3 modules, technopolymère

09642...

09643...

09647...

09650...

Plaque

09651...	Plaque 1 module central pour boîtes 3 modules, technopolymère
09652...	Plaque 2 modules latéraux pour boîtes 3 modules, technopolymère
09653...	Plaque 3 modules pour boîtes 3 modules, technopolymère

09651...

09652...

09653...

Plaque

09654...	Plaque 4 modules pour boîtes 4 modules, technopolymère
09657...	Plaque 7 modules pour boîtes 7 modules, technopolymère
09659...	Plaque 6 modules (6+6) 4x4", technopolymère

09654...

09657...

09659...

Types d'installation

Module	Boîte	Support
2 pour boîtes ø 60 mm	**V71001** Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu **V71001.AU** GW 960 °C, noir **V71701** Pour cloisons sèches, avec vis, GW 850 °C, bleu	**09602** 2 modules, avec griffes **09603** 2 modules, sans vis
2+2 entraxe 71 mm	   	 **09602 x2** 2 modules, avec griffes  **09603 x2** 2 modules, sans vis
2 centraux pour boîte ø 60 mm et 3 modules	**V71001** Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu **V71001.AU** GW 960 °C, noir **V71701** Pour cloisons sèches, avec vis, GW 850 °C, bleu **V71303** Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu **V71303.AU** GW 960 °C, noir **V71703** Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu Boîte 4x2"	**09606** 2 modules centraux, pour installation horizontale **09607** 2 modules centraux, pour installation verticale

Types d’installation

Plaque	Couleur			
	Blanc	Beige	Argent mat	Champagne mat
09642... 2 modules				
 **09643...** 2+2 modules, pour installation horizontale et verticale				
09647... 2 modules centraux, pour installation horizontale et verticale				

Types d'installation

Module	Boîte	Support
3	 Boîte 4x2"	 **09613** 3 modules
	 V71303 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu **V71303.AU** GW 960 °C, noir **V71703** Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu	 **09623** 3 modules, pour appareils Plana
	 ▲V54303 Tourelle au sol 3 modules (à compléter avec boîte V54903) **▲V54903** Boîte encastr. pour tourelle au sol (à compléter avec tourelle V54303)	
4	 **V71304** Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu **V71304.AU** GW 960 °C, noir **V71704** Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu	 **09614** 4 modules
7	 **V71306** Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu **V71306.AU** GW 960 °C, noir **V71706** Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu	 **09617** 7 modules
3+3	 **09996** Pour maçonnerie, GW 650 °C, bleu Boîte 4x4"	 **09619** 3+3 modules, 4x4"

Types d'installation

Plaque	Couleur			
	Blanc	Beige	Argent mat	Champagne mat
09651... 1 module central	09651.01	09651.02	09651.11	09651.12
09652... 2 modules latéraux	09652.01	09652.02	09652.11	09652.12
09653... 3 modules	09653.01	09653.02	09653.11	09653.12
09650... Plaque de couverture	09650.01	09650.02	09650.11	09650.12
09654... 4 modules	09654.01	09654.02	09654.11	09654.12
09657... 7 modules	09657.01	09657.02	09657.11	09657.12
09659... 3+3 modules	09659.01	09659.02	09659.11	09659.12

▲ Nouvel article

Personnalisation

Personnalisation des appareils

Le technologie laser Vimar permet de reproduire sur les touches des appareils tous symboles, logos ou marques avec le plus grand soin et garantie de durabilité, même pour des quantités minimes.

Indications pour la personnalisation
- pour les gravures sur les touches, assurez-vous que le symbole ou l'inscription désirés ne sont pas déjà compris dans le tableau 'Symboles et inscriptions standards' indiqués ci-dessous; dans ce cas, il vous suffira d'indiquer dans votre commade le code correspondant accompagné du code article (par ex.: 09001.51 = Interrupteur 1P 16 A avec symbole .51);

Les avantages de la personnalisation au laser
- gravure indélébile dans les temps;
- reproduction minutieuse de lignes même très fines et sujets complexes;
- service effectué même pour des quantités minimes;
- possibilité de commander la même personnalisation avec un résultat identique.

Les quelques limites de la technologie
- les sujets en couleurs ne peuvent pas être reproduits.

Ce qu'il faut fournir
- un imprimé ou un cliché du sujet à rerpoduire, réalisé au trait en noir et blanc
  et à une échelle 2 ou 3 fois supérieure à la dimension réelle;
- une image dans format EPS, TIFF ou JPEG sur le sujet à reproduire.

Ce qu'il faut éviter
- ne pas fournir de photocopies;
- ne pas transmettre par fax le sujet à reproduire car la faible définition de la télécopie ne permet pas de reproduire le document transmis avec la qualité que caractérise le système laser.

Comment faire
- annexer le sujet à reproduire sans employer des trombones, des agrafes ou du papier collant;
- remettre le tout à votre grossiste distributeur de zone qui se chargera de l'envoyer à Vimar.

Délais de livraison à titre indicatif
- 10 jours ouvrables pour l'échantillon;
- 10 jours ouvrables à compter de la confirmation de la commande.

Exemples de personnalisation

1 module

2 modules

Positions possibles à personnaliser



Personnalisation **non visible** dans l'obscurité.

Symboles et inscriptions standards



Plaque

Plaque en technopolymère

01 Blanc

02 Beige

11 Argent mat

12 Champagne mat

Unités de signalisation

Unités de signalisation à LED

00935.A	12-24 V~ 0,1 W, ambre	**Δ 00936.R**	110-250 V~ 0,5 W, rouge
00935.G	12-24 V~ 0,1 W, vert		
00935.R	12-24 V~ 0,1 W, rouge		
00935.B	12-24 V~ 0,1 W, bleu		
00935.W	12-24 V~ 0,1 W, blanc		

Vie: 50000 heures

00935...
Δ 00936...

Unités de signalisation à LED

00936.250.A	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, ambre	**00936.120.A**	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, ambre
00936.250.G	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, vert	**00936.120.G**	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, vert
00936.250.R	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, rouge	**00936.120.R**	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, rouge
00936.250.B	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, bleu	**00936.120.B**	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, bleu
00936.250.W	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, blanc	**00936.120.W**	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, blanc

Vie: 50000 heures

00936.250...
00936.120...

Δ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

B.C18015 FR 1805
8 007352 603394

VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com