



Componenti comuni: Attuatore By-me/DALI-2 64canali 16gruppi

01419.1

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni / Apparecchi
DIN

Attuatore By-me/DALI-2 64canali 16gruppi

Attuatore per lampade DALI/DALI-2 con alimentatore integrato, funzione MASTER controller, max. 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View PRO, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, pulsante per comando locale, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(748 kb\)](#)

Video

- [Integrazione By-me Plus con DALI parte 3](#)
- [Integrazione By-me Plus con DALI parte 2](#)
- [Integrazione By-me Plus con DALI parte 1](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Interfaccia di sistema / gateway multimediale per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipologia:** Interfaccia sistema di illuminazione/Dali
- **Tipo di montaggio:** AMD
- **Numero moduli DIN:** 4
- **Protezione contro lo smontaggio:** No
- **Con indicatore a LED:** Sì
- **Aggiornabile:** Sì
- **Protocollo:** Altro
- **In funzione del provider:** No
- **Visualizzazione:** No
- **Web server:** No
- **Interfaccia radio:** No
- **Interfaccia IR:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352657571
Qtà 1 NR
Dim. 14,2x6,2x5,6 [cm]
Peso 143,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).