

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.0.0 (πρέπει να εκτελείται μόνο από τους τεχνικούς εγκατάστασης).

Η διαδικασία που ακολουθεί μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης με τη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων σε κατάσταση **OFF-LINE**.

Προσοχή: Επειδή για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται δικαιώματα «Τεχνικός εγκατάστασης» ο τεχνικός πρέπει να προμηθευτεί μια κάρτα SD στην οποία θα φορτωθεί το υλικολογισμικό (firmware) 1.5.0.

1. Στο κύριο μενού, επιλέξτε το πρώτο εικονίδιο στα δεξιά «**Ρυθμίσεις**».
2. Από τη σελίδα «**Ρυθμίσεις**», κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω δεξιά και **συνδεθείτε** (ως χρήστης **Τεχνικός εγκατάστασης**).
3. Επιλέξτε «**Ενημέρωση**» - «Υλικολογισμικό» και πατήστε το εικονίδιο «**Αναζήτηση**». Στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο «**vimar_firmware_1.5.0.zip**» που έχετε ήδη φορτώσει στην κάρτα SD ως ένα αρχείο.
ΣΗΜ. Μην αλλάζετε το όνομα του αρχείου. Το αρχείο πρέπει να είναι συμπιεσμένο με την επέκταση .zip και να έχει φορτωθεί απευθείας στην κάρτα SD και στον κύριο κατάλογο, χωρίς να έχετε δημιουργήσει άλλους φακέλους).
4. Επιλέξτε «**Επιβεβαίωση**» και περιμένετε να εκτελεστεί ενημέρωση του υλικολογισμικού (firmware).
5. Μετά την αυτόματη επανεκκίνηση και την επιλογή του **ονόματος**, της **γλώσσας** και της **χώρας προέλευσης**, πατήστε το εικονίδιο «**Ανάκτηση**» που θα εμφανιστεί στο κύριο μενού δίπλα στην επιλογή «**Ρυθμίσεις**». Θα εκτελεστεί ένας γρήγορος έλεγχος της ακεραιότητας των αρχείων συστήματος. Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο σφάλμα, θα σας ζητηθεί να προχωρήσετε στην επιδιόρθωση. Αντίθετα, εάν δεν εντοπιστεί κανένα σφάλμα, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που αναφέρει ότι μπορείτε να κλείσετε το κύριο μενού χωρίς να πρέπει να εκτελέσετε κάποια άλλη ενέργεια.
6. **Συνδεθείτε** ως χρήστης **Τεχνικός εγκατάστασης** ή **Διαχειριστής** και ενημερώστε όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν στη σελίδα «**Ρυθμίσεις**» - «**Ενημέρωση**» - «**Εφαρμογές**».
Ενημερώνετε μία εφαρμογή κάθε φορά ελέγχοντας πάντα εάν στη σελίδα εμφανίζεται το αίτημα εγκατάστασης. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο «**Εγκατάσταση**» και, στη συνέχεια, το «**Τέλος**». Περιμένετε να εμφανιστεί η επιβεβαίωση της εγκατάστασης πριν προχωρήσετε στην ενημέρωση της επόμενης εφαρμογής.
7. Μεταβείτε στο αρχικό μενού, **συνδεθείτε** ξανά ως «**Διαχειριστής**», επιστρέψτε στη σελίδα «**Ρυθμίσεις**», επιλέξτε «**Ενημέρωση**» - «**Αναζήτηση ενημερώσεων**» και περιμένετε. Δεν πρέπει να εμφανιστεί καμία εφαρμογή για ενημέρωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.4.1 ή 1.4.2 (ισχύει τόσο για πελάτες όσο και για τεχνικούς εγκατάστασης).

Η διαδικασία που ακολουθεί μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων **μόνο σε κατάσταση ON-LINE**.

Προσοχή: Πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα «**Διαχειριστής**» ή «**Τεχνικός εγκατάστασης**» και σύνδεση στο διαδίκτυο τύπου **ADSL**.

1. Στο κύριο μενού, επιλέξτε το πρώτο εικονίδιο στα δεξιά «**Ρυθμίσεις**».
2. Από τη σελίδα «**Ρυθμίσεις**», κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω δεξιά και **συνδεθείτε** (ως χρήστης **Διαχειριστής** ή **Τεχνικός εγκατάστασης**).
3. Αγνοήστε τυχόν αιτήματα ενημέρωσης επιλέγοντας το στοιχείο «**Ενημέρωση αργότερα**» (εάν επιλέξετε το «**Ενημέρωση**», η συσκευή θα προχωρήσει στη διαδικασία, αλλά κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα αναφέρει ότι δεν πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του υλικολογισμικού).
4. Πατήστε το εικονίδιο «**Ανάκτηση**» που βρίσκεται στο κύριο μενού δίπλα στην επιλογή «**Ρυθμίσεις**».
5. Περιμένετε να εκτελεστεί λήψη της εφαρμογής και προχωρήστε στην εγκατάσταση πατώντας ξανά το εικονίδιο «**Ανάκτηση**».
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί μια οθόνη εγκατάστασης «**Ανάκτηση Vimar**».
Εγκαταστήστε αυτήν την εφαρμογή αφήνοντας επιλεγμένα τα προτεινόμενα στοιχεία και πατήστε το εικονίδιο «**Εγκατάσταση**».
Θα εμφανιστεί το μήνυμα «**Η εφαρμογή εγκαταστάθηκε**». Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο «**Τέλος**».

6. Επιστρέψτε στο κύριο μενού.
7. Πατήστε ξανά την εφαρμογή **«Ανάκτηση»**.
Θα εκτελεστεί ένας γρήγορος έλεγχος της ακεραιότητας των αρχείων συστήματος της συσκευής. Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο σφάλμα, θα σας ζητηθεί να προχωρήσετε στην επιδιόρθωση. Αντίθετα, εάν δεν εντοπιστεί κανένα σφάλμα, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που αναφέρει ότι μπορείτε να κλείσετε το κύριο μενού χωρίς να πρέπει να εκτελέσετε κάποια άλλη ενέργεια.
8. Στο κύριο μενού, επιλέξτε το πρώτο εικονίδιο στα δεξιά **«Ρυθμίσεις»**.
9. Από τη σελίδα **«Ρυθμίσεις»**, κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω δεξιά, **συνδεθείτε** (ως χρήστης **Διαχειριστής** ή **Τεχνικός εγκατάστασης**), ενημερώστε όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν στη σελίδα **«Ρυθμίσεις»** - **«Ενημέρωση»** - **«Αναζήτηση ενημερώσεων»** και περιμένετε.
10. **Συνδεθείτε** ξανά ως χρήστης **Τεχνικός εγκατάστασης** ή **Διαχειριστής** και ενημερώστε όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν στη σελίδα **«Ρυθμίσεις»** - **«Ενημέρωση»** - **«Εφαρμογές»**.
Ενημερώνετε μία εφαρμογή κάθε φορά ελέγχοντας πάντα εάν στη σελίδα εμφανίζεται το αίτημα εγκατάστασης. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο **«Εγκατάσταση»** και, στη συνέχεια, το **«Τέλος»**. Περιμένετε να εμφανιστεί η επιβεβαίωση της εγκατάστασης πριν προχωρήσετε στην ενημέρωση της επόμενης εφαρμογής.
11. Μεταβείτε στο αρχικό μενού, **συνδεθείτε** ξανά ως **«Διαχειριστής»**, επιστρέψτε στη σελίδα **«Ρυθμίσεις»**, επιλέξτε **«Ενημέρωση»** - **«Αναζήτηση ενημερώσεων»** και περιμένετε. Δεν πρέπει να εμφανιστεί καμία εφαρμογή για ενημέρωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.4.1 ή 1.4.2 (πρέπει να εκτελείται μόνο από τους τεχνικούς εγκατάστασης).

Η διαδικασία που ακολουθεί μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης με τη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων σε κατάσταση **OFF-LINE**.

Προσοχή: Επειδή για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται δικαιώματα **«Τεχνικός εγκατάστασης»**, ο τεχνικός πρέπει να προμηθευτεί μια κάρτα **SD** στην οποία θα φορτωθεί το υλικολογισμικό (firmware) **1.5.0**.

1. Στο κύριο μενού, επιλέξτε το πρώτο εικονίδιο στα δεξιά **«Ρυθμίσεις»**.
2. Από τη σελίδα **«Ρυθμίσεις»**, κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω δεξιά και **συνδεθείτε** (ως χρήστης **Τεχνικός εγκατάστασης**).
3. Επιλέξτε **«Ενημέρωση»** - **«Λειτουργικό σύστημα»** και πατήστε το εικονίδιο **«Αναζήτηση»**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο **«vimar_firmware_1.5.0.zip»** που έχετε ήδη φορτώσει στην κάρτα SD ως ένα αρχείο.
ΣΗΜ. Μην αλλάζετε το όνομα του αρχείου. Το αρχείο πρέπει να είναι συμπιεσμένο με την επέκταση .zip και να έχει φορτωθεί απευθείας στην κάρτα SD και στον κύριο κατάλογο, χωρίς να έχετε δημιουργήσει άλλους φακέλους).
4. Επιλέξτε **«Επιβεβαίωση»** και περιμένετε να εκτελεστεί ενημέρωση του υλικολογισμικού (firmware).
5. Μετά την αυτόματη επανεκκίνηση, πατήστε το εικονίδιο **«Ανάκτηση»** που θα εμφανιστεί στο κύριο μενού δίπλα στην επιλογή **«Ρυθμίσεις»**. Θα εκτελεστεί ένας γρήγορος έλεγχος της ακεραιότητας των αρχείων συστήματος. Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο σφάλμα, θα σας ζητηθεί να προχωρήσετε στην επιδιόρθωση. Αντίθετα, εάν δεν εντοπιστεί κανένα σφάλμα, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που αναφέρει ότι μπορείτε να κλείσετε το κύριο μενού χωρίς να πρέπει να εκτελέσετε κάποια άλλη ενέργεια.
6. **Συνδεθείτε** ως χρήστης **Τεχνικός εγκατάστασης** ή **Διαχειριστής** και ενημερώστε όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν στη σελίδα **«Ρυθμίσεις»** - **«Ενημέρωση»** - **«Εφαρμογές»**.
Ενημερώνετε μία εφαρμογή κάθε φορά ελέγχοντας πάντα εάν στη σελίδα εμφανίζεται το αίτημα εγκατάστασης. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο **«Εγκατάσταση»** και, στη συνέχεια, το **«Τέλος»**. Περιμένετε να εμφανιστεί η επιβεβαίωση της εγκατάστασης πριν προχωρήσετε στην ενημέρωση της επόμενης εφαρμογής.
7. Μεταβείτε στο αρχικό μενού, **συνδεθείτε** ξανά ως **«Διαχειριστής»**, επιστρέψτε στη σελίδα **«Ρυθμίσεις»**, επιλέξτε **«Ενημέρωση»** - **«Αναζήτηση ενημερώσεων»** και περιμένετε. Δεν πρέπει να εμφανιστεί καμία εφαρμογή για ενημέρωση.