Gemeinsame Komponenten: Netzgerät 320mA KNX

01500.2

Smart Systeme/Produkte / KNX / Gemeinsame Komponenten / DIN-Geräte

Netzgerät 320mA KNX

Netzteil für Hausautomation mit Busausgang 30 Vdc 320 mA, Hilfsspannung 30 Vdc, Versorgung 120-240 V~ 50/60 Hz, mit Entkopplungsspule, Standard KNX, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), 4 Modulplätze à 17,5 mm

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (645 kb)

Software

- DB_ComponentiImpianto_KNX_REL-01.11_20230915.zip
- DB_ComponentiImpianto_KNX_REL-01.12_20231215.zip

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen

Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsbussysteme
- **Klasse**: Bussystem-Spannungsversorgung
- **Bussystem KNX**: Ja
- **Bussystem KNX-RF (Funk)**: Nein
- **Bussystem Funkbus**: Ja
- **Bussystem LON**: Nein
- **Bussystem Powernet**: Nein
- **Andere Bussysteme**: ohne
- **Montageart**: sonstige
- **Breite in Teilungseinheiten**: 4
- **Mit LED-Anzeige**: Ja
- **Busspannung pufferbar**: Ja
- **Anzahl der versorgbaren Linien**: 2
- **Max. Ausgangsstrom**: 320,00 mA

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 27. KNX (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 0 0 7 3 5 2 5 5 0 1 3 1

Artikelnummer	8007352550131
Menge	1 NR
Abm.	11,7x10,8x7,1 [cm]
Gewicht	262,4 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.