8000: Wechselschalter 1P 10AX

08004

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / 8000 / Geräte

Wechselschalter 1P 10AX

Wechselschalter 1P 10 AX 250 V~. Max. 10

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

50 NR

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Installationsschalter
- **Schaltungsart**: Wechselschalter
- **Bedienungsart**: Wippe/Taste
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 1
- **Tastschalter**: Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Mit Montageplatte**: Nein
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: beige
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9001
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: ja
- **Beleuchtung**: nein
- **Beleuchtungsfunktion**: sonstige
- **Beleuchtungsart**: sonstige
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 10,00 A
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Anschlussart**: Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter**: Nein
- **Gerätebreite**: 22,00 mm
- **Gerätehöhe**: 50,10 mm
- **Gerätetiefe**: 35,50 mm
- **Einbautiefe**: 24,00 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 07. INGCER - Chile
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turkei
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 013766

Artikelnummer	8007352013766
Menge	1 NR
Abm.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	25,73 [g]

8 007352 005075

Artikelnummer	8007352005075
Menge	50 NR
Abm.	21,4x11,6x14,2 [cm]
Gewicht	1.361,93 [g]

8 007352 263161

Artikelnummer	8007352263161
Menge	500 NR
Abm.	57,5x22,5x30 [cm]
Gewicht	14.158 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.