IDEA: Kreuzschalter 1P 16AX fluor. weiß

16013.F.B

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / IDEA / Geräte

Kreuzschalter 1P 16AX fluor. weiß

Kreuzschalter 1P 16 AX 250 V~, mit fluoreszierendem Leuchtpunkt, weiß

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

20 NR

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Installationsschalter
- **Schaltungsart**: Kreuzschalter
- **Bedienungsart**: Wippe/Taste
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 1
- **Tastschalter**: Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Mit Montageplatte**: Nein
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9001
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: ja
- **Beleuchtung**: nein
- **Beleuchtungsfunktion**: sonstige
- **Beleuchtungsart**: sonstige
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 16,00 A
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Anschlussart**: Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter**: Nein
- **Gerätebreite**: 24,80 mm
- **Gerätehöhe**: 50,10 mm
- **Gerätetiefe**: 39,30 mm
- **Einbautiefe**: 25,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien
- 14. TSE - Turkei
- 15. CCC - China (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 066731

Artikelnummer	8007352066731
Menge	1 NR
Abm.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	35,47 [g]

8 007352 066748

Artikelnummer	8007352066748
Menge	20 NR
Abm.	21,4x11,6x6 [cm]
Gewicht	765,6 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.