# IDEA: Taster 1P NO 16A + NC-Kontakt weiß

**16107.B**

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / IDEA / Geräte

**Taster 1P NO 16A + NC-Kontakt weiß**

Taster 1P NO (Schließer) 16 A 250 V~ mit Hilfskontakt NC 16 A, weiß

**Produktstatus**

2 - Wird gelöscht

**Mindestbestellmenge**

20 NR

## Zeichnungen




Zeichnung Dimensionen




Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Taster
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung**: Einzeltaster
- **Bedienungsart**: Druckknopf
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 100
- **Polzahl**: 1
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 16,00 A
- **Mit Beleuchtung**: Nein
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9001
- **Transparent**: Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Gerätebreite**: 24,80 mm
- **Gerätehöhe**: 50,10 mm
- **Gerätetiefe**: 42,50 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien
- 14. TSE - Turkei
- 19. NOM - Mexiko
- 28. NSW - Australien (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

## Verpackung

8 007352 067363

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 8007352067363 |
| **Menge** | 1 NR |
| **Abm.** | 5,1x2,8x5,3 [cm] |
| **Gewicht** | 33,73 [g] |

8 007352 067370

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 8007352067370 |
| **Menge** | 20 NR |
| **Abm.** | 27x11,6x6 [cm] |
| **Gewicht** | 749,07 [g] |

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.