ARKÉ: Kreuzschalter 1P 10AX Steckklemmen Metal

19009.FX.M

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

Kreuzschalter 1P 10AX Steckklemmen Metal

Umschalter 1P 10 AX 250 V~, Steckklemmen

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

1 NR

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Installationsschalter
- **Schaltungsart**: Kreuzschalter
- **Bedienungsart**: Wippe/Taste
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 1
- **Tastschalter**: Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Mit Montageplatte**: Nein
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: lackiert
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: Aluminium
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9007
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: ja
- **Beleuchtung**: optional
- **Beleuchtungsfunktion**: Kontrolle und Orientierung
- **Beleuchtungsart**: LED austauschbar
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 10,00 A
- **Schaltstrom für Leuchtstofflampen**: 10
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Anschlussart**: Steckklemme
- **Waschmaschinenschalter**: Nein
- **Gerätebreite**: 22,30 mm
- **Gerätehöhe**: 49,00 mm
- **Gerätetiefe**: 38,30 mm
- **Einbautiefe**: 26,90 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 04. NF - Frankreich (download)
- 09. VDE - Deutschland (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 630062

Artikelnummer	8007352630062
Menge	1 NR
Abm.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	30,6 [g]

8 007352 630079

Artikelnummer	8007352630079
Menge	50 NR
Abm.	27x15x12 [cm]
Gewicht	1.447,2 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.