EIKON: Doppeltaster-Umschalter 2P 10AX Next

20060.N

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Doppeltaster-Umschalter 2P 10AX Next

Doppeltaster-Umschalter 2P 10 AX 250 V~ (6 Klemmen), mit Richtungspfeilen und mittlerer OFF-Position, Next. Max. 100 W für Lampen mit integriertem Vorschaltgerät

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

10 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

20196.N - Quid - Rollläden-Umschalter Next

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen

Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Taster
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung**: sonstige
- **Bedienungsart**: sonstige
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 100
- **Polzahl**: 2
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 10,00 A
- **Mit Beleuchtung**: Nein
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: lackiert
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: Silber
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9022
- **Transparent**: Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Gerätebreite**: 22,30 mm
- **Gerätehöhe**: 49,00 mm
- **Gerätetiefe**: 43,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 14. TSE - Turkei (download)
- 15. CCC - China (download)
- 20. IQC - Argentinien
- 28. NSW - Australien (download)
- 29. QCERT - Kolumbien
- 31. TISI - Thailand
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

Artikelnummer	8007352291454
Menge	1 NR
Abm.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	43,47 [g]

Artikelnummer	8007352291461
Menge	10 NR
Abm.	14,4x11,6x6 [cm]
Gewicht	480,33 [g]

Artikelnummer	8007352637825
Menge	120 NR
Abm.	36,5x33x13,5 [cm]
Gewicht	6.183 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.