EIKON: Aktor m/Relaisausgang Next

20535.N

Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / EIKON / Geräte

Aktor m/Relaisausgang Next

Aktor, Wechselrelaisausgang 16 A 120-230 V~, Next - 2 Module

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (1507 kb)
- By-me automation-fw Compatibility (206 kb)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsbussysteme
- **Klasse**: Bussystem-Schaltaktor
- **Bussystem KNX**: Nein
- **Bussystem KNX-RF (Funk)**: Nein
- **Bussystem Funkbus**: Nein
- **Bussystem LON**: Nein
- **Bussystem Powernet**: Nein
- **Andere Bussysteme**: ohne
- **Funk bidirektional**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Breite in Teilungseinheiten**: 2
- **Vor Ort-/Handbedienung**: Nein
- **Mit LED-Anzeige**: Ja
- **Geeignet für C-Last**: Ja
- **Max. Anzahl der Schaltausgänge**: 1
- **Bemessungsstrom**: 16 A
- **Bemessungsbetriebsspannung**: 120,00 - 230,00 V
- **Verschiedene Phasen anschließbar**: Nein
- **Mit Busankopplung**: Ja
- **Modulare Erweiterungsmöglichkeit**: Nein
- **Schutzart (IP)**: IP40

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 290754

Artikelnummer	8007352290754
Menge	1 NR
Abm.	11,2x9,6x9,8 [cm]
Gewicht	139,2 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.