



Κοινά εξαρτήματα: Εκκινητής 16A+αισθητήρας τάσης και RCBO

01456

Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / Κοινά εξαρτήματα / Συσσκευές
DIN

Εκκινητής 16A+αισθητήρας τάσης και RCBO

Εκκινητής με ρελέ εξόδου 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz και ενσωματωμένο αισθητήρα ρεύματος, 1 κανάλι εισόδου για τοροειδή αισθητήρα διαφορικού ρεύματος, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), κάλυψη 1 module των 17,5 mm. Παρέχεται χωρίς τοροειδή αισθητήρα διαφορικού ρεύματος.



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(1910 kb\)](#)
- [By-me automation-fw Compatibility \(206 kb\)](#)


Βίντεο

- [Διαμόρφωση συστήματος ελέγχου τριφασικών](#)
- [Διαμόρφωση συστήματος ελέγχου μονοφασικώ](#)
- [Energy control](#)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Gallery




Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Installation bus systems
- **Class:** Switch actuator for bus system
- **Bus system KNX:** No
- **Bus system KNX-RF (Radio Frequent):** No
- **Bus system radio frequent:** No
- **Bus system LON:** No
- **Bus system Powernet:** No
- **Other bus systems:** Other
- **Radio frequent bidirectional:** No
- **Mounting method:** Other
- **Width in number of modular spacings:** 1
- **Local operation/hand operation:** No
- **With LED indication:** Yes
- **Max. switching power:** 0 W
- **Suitable for C-load:** No
- **Max. number of switching contacts:** 1
- **Rated current:** 16 A
- **Rated operating voltage:** 120,00 - 230,00 V
- **Different phases connectable:** No
- **With bus connection:** Yes
- **Bus module detachable:** Yes
- **Modular expandability:** No
- **Degree of protection (IP):** IP20

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352493612
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 14,2x6,7x5,9 [cm]
Βάρος 107,8 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).