



## Κοινά εξαρτήματα: Dimmer KNX 2 OUT200W LED 120-240V

### 01538

Συστήματα και προϊόντα smart / KNX / Κοινά εξαρτήματα / Συσσκευές DIN

#### Dimmer KNX 2 OUT200W LED 120-240V

Ρυθμιστής universal 120-240 V~ 50/60 Hz με αποκοπή φάσης, 2 έξοδοι για λαμπτήρες πυρακτώσεως 40-300 W στα 240 V~, 20-150 W στα 120 V~, ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές 40-200 VA, λαμπτήρες CFL 10-200 W, λαμπτήρες LED 10-200 W, πλήκτρα για τοπικό έλεγχο, πρότυπο KNX, ασφάλεια προστασίας, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), κάλυψη 4 στοιχείων των 17,5 mm



#### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

#### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


#### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(1870 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1171 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(844 kb\)](#)

#### Λογισμικό

- [DB\\_ComponentiAutomazione\\_KNX\\_01.16\\_20210920.zip](#)
- [DB\\_ComponentiAutomazione\\_KNX\\_01.19\\_20230331.zip](#)


## Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Installation bus systems
- **Class:** Power supply for bus system
- **Bus system KNX-RF (Radio Frequent):** Yes
- **Bus system radio frequent:** No
- **Bus system LON:** No
- **Bus system Powernet:** No

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS EAE
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

## Συσκευασίες



**Κωδικός** 8007352613454  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 11,7x10,8x7,1 [cm]  
**Βάρος** 211,4 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).