



ΕΙΚΟΝ: Πρίζα SICURY 2P+E 13A πολυπρότ.+διακ.Nex

20255.N

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ΕΙΚΟΝ / Μηχανισμοί

Πρίζα SICURY 2P+E 13A πολυπρότ.+διακ.Nex

2P+E 13 A 250 V~ SICURY socket outlet, multi standard with 1P 1-way switch, lightable, Next - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

10 NR

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(981 kb\)](#)



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet
- **Model:** Other
- **Number of modules (module system):** 2
- **Number of socket outlets switchable:** 1
- **Imprint/indication:** None
- **Connection type:** Screwed terminal
- **With hinged lid:** No
- **With enhanced contact protection:** Yes
- **Label space/information surface:** Yes
- **Colour:** Silver
- **RAL-number (similar):** 9022
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** No
- **With function lighting:** Yes
- **Over voltage protection:** No
- **Fault current protection:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **With loop through function:** No
- **With on/off switch:** Yes
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 13 A
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP20
- **Impact strength:** Other
- **Device width:** 67,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 31,10 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 00. Σήμανση CE - EE
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 92. RoHS EAE
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352598669
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,3x3,9x7,6 [cm]
Βάρος 70 [g]



Κωδικός 8007352598676
Ποσότητα 10 NR
Διαστ. 28,1x13,1x6 [cm]
Βάρος 781,8 [g]



Κωδικός 8007352717282
Ποσότητα 120 NR
Διαστ. 38,5x29x30 [cm]
Βάρος 9.381,6 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).