



Clavijas y regletas móviles: Toma 2P+T 16A P17/11 axial blanco

01029.B

Instalación provisional / Clavijas y tomas de corriente / Clavijas y regletas móviles / Clavijas y tomas serie Mille

Toma 2P+T 16A P17/11 axial blanco

Toma Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar italiano tipo P17/11, blanco

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

100 NR

Podría interesarte también



01029 - Toma 2P+T 16A
P17/11 axial negro



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Acoplamiento de contacto de protección
- **Modelo:** Bypass tipo italiano
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Dirección de conexión:** Recto
- **Sistema de conexión:** Terminal enroscado
- **Adecuado para puesta a tierra de contacto:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL:** 0
- **Número de polos:** 2
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal:** 16 A

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Mercado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 035416

Código 8007352035416
Cantidad 1 NR
Med. 4x5x2 [cm]
Peso 35,5 [g]



8 007352 325821

Código 8007352325821
Cantidad 10 NR
Med. 20x15x5 [cm]
Peso 331 [g]



8 007352 004115

Código 8007352004115
Cantidad 100 NR
Med. 28,5x26x23,5 [cm]
Peso 3.844 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).