Componentes comunes: Módulo domótico 2IN 3OUT (1pers.+2LED)

01476

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes comunes / Componentes no modulares

Módulo domótico 2IN 3OUT (1pers.+2LED)

Módulo 2 entradas digitales programables para contactos sin potencial, 1 salida de relé para motor cosφ 0.6 2 A 120-230 V~ para el mando de persiana con orientación de láminas, 2 salidas para el mando de LED, domótica By-me, instalación de empotrar (detrás del dispositivo)

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- Hoja de instrucciones multilingüe (634 kb)
- By-me automazione-Compatibilità fw (206 kb)
- Esquemas de instalación (2105 kb)

Vídeo

- Plug&Play 01475-01476-01477

Dibujos



Volúmenes

Vista trasera

Vista 3D

Galería

Datos técnicos

- **Class group**: Sistemas de bus para instalaciones
- **Class**: Módulo base de bus
- **Sistema de bus KNX**: No
- **Sistema bus KNX**: No
- **Bus de radio sistema bus**: No
- **Sistema de bus LON**: No
- **Sistema de bus Powernet**: No
- **Otros sistemas de bus**: Otros
- **Tipo de montaje**: DRA
- **Anchura de unidades de división**: 0
- **Funcionamiento local/manual**: No
- **Número de entradas**: 2
- **Número de salidas**: 3
- **Grado de protección (IP)**: IP20
- **Con conexión bus**: Si

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico (download)
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

Código 8007352539457
Cantidad 1 NR
Med. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 57 [g]



Código 8007352733176
Cantidad 70 NR
Med. 39,5x30x17 [cm]
Peso 4.716,6 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.