



Componentes comunes: Actuador para 8 persianas KNX

01525

Sistemas+productos smart / KNX / Componentes comunes / Aparatos DIN

Actuador para 8 persianas KNX

Actuador para 8 persianas, salidas de relé 6 A 230V~ 50/60 Hz, estándar KNX, instalación en riel DIN (60715 TH35), ocupa 8 módulos de 17,5 mm

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(1047 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1110 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(2706 kb\)](#)


Software

- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.16_20210920.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.19_20230331.zip](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Actuador de persiana para sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** Si
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Ninguno
- **Radio bidireccional:** No
- **Tipo de montaje:** Otros
- **Anchura de unidades de división:** 8
- **Con conexión bus:** Si
- **Módulo bus desmontable:** No
- **Funcionamiento local/manual:** No
- **Con pantalla LED:** No
- **Número de entradas:** 0
- **Corriente de conmutación óhmica:** 6 A
- **Número máximo de salidas ciegas:** 8
- **Función de conmutador:** Si
- **Tipo de corriente:** CA
- **Grado de protección (IP):** IP20

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 27. KNX
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352517912
Cantidad 1 NR
Med. 15x9,2x6,6 [cm]
Peso 418 [g]



Código 8007352738843
Cantidad 11 NR
Med. 40x37x8 [cm]
Peso 4.598 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).