



Componentes de superficie: By-alarm-Central mando 64zonas 230Vac DE

01703.DE

Seguridad / By-alarm Plus / Componentes de superficie / Componentes no modulares

By-alarm-Central mando 64zonas 230Vac DE

Central By-alarm de control programable por teclado en pantalla, alimentación 230 V~ 50 Hz, 8 entradas locales ampliables a 64 por medio de módulos de ampliación, 1 salida de alimentación 13,8 Vcc 1,5 A ampliable con alimentador adicional, 1 salida de relé de alarma, 1 salida de relé conmutada 3 A 24 V~ ampliable a 64 por medio de módulos de ampliación, completa de carcasa metálica, montaje de superficie, versión alemán



Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Anweisungsblatt \(521 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(4631 kb\)](#)

Software

- [SW_By-alarmManager-DE_REL-02.01_20201127.zip](#)

Vídeo

- [Integration with burglar alarm system](#)

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de señalización
- **Class:** Panel de control de intrusión
- **Número de grupos de indicadores:** 64
- **Sintonizador integrado:** No
- **Número de salidas para transmisores de señales acústicas:** 2
- **Memoria de eventos:** Si
- **Tensión de funcionamiento:** 230 V
- **Apto para conexión de bus:** Si
- **Conexión de radio:** No
- **Con fuente de alimentación:** Si
- **Fuente de alimentación de emergencia integrada:** Si
- **Interfaz externa:** Si
- **Altura:** 35.300,00 mm
- **Anchura:** 32.500,00 mm
- **Profundidad:** 12.600,00 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 21. IMQ-SICUREZZA - Italia
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352563056
Cantidad 1 NR
Med. 37,5x33,5x13 [cm]
Peso 5.513 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).