



Componentes comunes: Lámpara emerg.LED Eikon/Arké/Plana

02662.120

Series residenciales / Series resid. tradicionales / Componentes comunes /
Dispositivos

Lámpara emerg.LED Eikon/Arké/Plana

Lámpara LED ajustable 120 V~ 50 Hz, mando por variador MASTER multicargas o interruptor ON-OFF, con dispositivo automático de emergencia, tres baterías recargables y sustituibles AAA 1,2 V, autonomía 3 horas - 3 módulos. De completar con placa Eikon, Arké o Plana



Estado producto

2 - Será eliminado


Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400505B0 \(2098 kb\)](#)
- [SI - Schemi Installativi ZIS_120 V Insta \(2052 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Luminarias
- **Class:** Lámpara de seguridad
- **Dispositivo de supervisión:** Ninguno
- **Con conexión de interruptor remoto:** Si
- **Alimentación:** Unidad periférica (batería individual)
- **Estado de la batería:** NiMH
- **Lámpara:** LED no intercambiable
- **Con fuente de luz:** Si
- **Color de la carcasa:** Blanco
- **Tipo de tensión:** CA
- **Tensión nominal:** 120,00 - 120,01 V
- **Grado de protección (IP):** IP40
- **Clase de protección:** II
- **Potencia máx. del sistema:** 2,50 W
- **Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:** 50
- **Anchura:** 67,30 mm
- **Altura/profundidad:** 48,50 mm
- **Longitud:** 49,00 mm
- **Anchura de instalación:** 67,30 mm
- **Altura/profundidad del hueco:** 39,00 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352487819
Cantidad 1 NR
Med. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 171,5 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).