



## MASCOT: Conmutador 1P 10AX+toma P17/11 marfil

**06690**

Series residenciales / Series resid. tradicionales / MASCOT / Dispositivos

### Conmutador 1P 10AX+toma P17/11 marfil

Conmutador 1P 10 AX 250 V~ + toma Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar italiano tipo P17/11, marfil

### Estado producto

2 - Será eliminado

### Cant. mínima de pedido

20 NR




Podría interesarte también



V71001 - Caja empotrable  
ø60mm azul



V71001.AU - Caja  
empotrable ø60mm negro



V71701 - Caja emp.redonda  
p/paredes huecas azul

## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Conjunto de interruptor / base de toma de corriente
- **Tipo de interruptor:** Conmutador
- **Versión de enchufe de pared:** Otros
- **Número de enchufes:** 1
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Dirección de montaje:** Horizontal y vertical
- **Tipo de fijación:** Montaje con gancho
- **Con iluminación:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9001
- **Transparente:** No
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal de la toma:** 16 A
- **Corriente nominal (medida):** 16 A
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Dispositivo de corriente residual:** No
- **Anchura del dispositivo:** 80,00 mm
- **Altura del dispositivo:** 80,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 36 mm

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352095472  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 8x8x3,6 [cm]  
**Peso** 74,31 [g]



**Código** 8007352098497  
**Cantidad** 20 NR  
**Med.** 31x24,8x8,7 [cm]  
**Peso** 1.708,87 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).