8000: Dos pulsadores 1P NO 10A

08275

Series residenciales / Series resid. tradicionales / 8000 / Dispositivos

Dos pulsadores 1P NO 10A

Dos pulsadores independientes 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~. Permiten el cierre contemporáneo de ambos circuitos y, por lo tanto, no son adaptos para la inversión de marcha de motores (persianas, portones, etc.)

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Pulsador
- **Composición**: Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo**: Otros
- **Tipo de operación**: Pulsador
- **Número de balancines**: 2
- **Número de polos**: 1
- **Voltaje nominal**: 250 V
- **Corriente nominal (medida)**: 10,00 A
- **Con iluminación**: No
- **Contactos de supervisión**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación**: Bloquear en posición
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Sin halógenos**: Si
- **Tratamiento de superficie**: Sin tratamiento
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Color**: Blanco
- **Número RAL (similar)**: 9001
- **Transparente**: No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión**: Si
- **Adecuado para el grado de protección (IP)**: IP40
- **Altura del dispositivo**: 45,00 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 37,50 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquía
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico (download)
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 014480

Código	8007352014480
Cantidad	1 NR
Med.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	29,2 [g]

8 007352 009097

Código	8007352009097
Cantidad	50 NR
Med.	21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso	1.539,33 [g]

8 007352 644731

Código	8007352644731
Cantidad	500 NR
Med.	57,5x22,5x30 [cm]
Peso	15.920 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.