



## NEVE UP: Toma 2P+T 16A P17/11 carbon matt

### 09203.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

### Toma 2P+T 16A P17/11 carbon matt

Toma de corriente SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar italiano tipo P17/11, carbon matt

### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

50 NR




Podría interesarte también




09203.R - Toma 2P+T 16A  
P17/11 rojo


## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Bypass tipo italiano
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Con tapa abatible:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Antracita
- **Número RAL (similar):** 7016
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 32,70 mm

## Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Mercado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352664340  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 4,1x4,3x5,3 [cm]  
**Peso** 28,07 [g]



**Código** 8007352664357  
**Cantidad** 50 NR  
**Med.** 21,4x11,5x14,2 [cm]  
**Peso** 1.495,07 [g]



**Código** 8007352664364  
**Cantidad** 500 NR  
**Med.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 15.387,33 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).