



NEVE UP: Toma SICURY 2P+T 16A alemán carbon m

09208.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Toma SICURY 2P+T 16A alemán carbon m

Toma de corriente SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán, carbon matt -
2 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR



Podría interesarte también



09208.C.CM - Toma SICURY 2P+T 16A DE+tapa carbon matt



09208.A - Toma SICURY 2P+T 16A alemán anaranjado




09208.R - Toma SICURY 2P+T 16A alemán rojo




09208.V - Toma SICURY 2P+T 16A alemán verde


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Con tapa abatible:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Antracita
- **Número RAL (similar):** 7016
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Con función de bucle:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Anchura del dispositivo:** 44,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 39,00 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 09. VDE - Alemania ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesia
- 37. Mercado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352664166

Código 8007352664166
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 46 [g]



8 007352664173

Código 8007352664173
Cantidad 20 NR
Med. 27,4x11,5x9,2 [cm]
Peso 982 [g]



8 007352670327

Código 8007352670327
Cantidad 240 NR
Med. 38x28,5x35,5 [cm]
Peso 12.310 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).