NEVE UP: Toma 2P 16A USA+EU ø4,8mm carbon matt

09233.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Toma 2P 16A USA+EU ø4,8mm carbon matt

Toma de corriente 2P 16 A 250 V~ estándar euroamericano (clavijas planas paralelas y clavijas ø 4,8 mm), carbon matt

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR

Podría interesarte también



09234.CM - Toma SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm carbon

Dibujos



Volúmenes

Vista trasera

Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Enchufe
- **Modelo**: Otros
- **Número de módulos (en caso de diseño modular)**: 1
- **Con tapa abatible**: No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión**: Si
- **Color**: Antracita
- **Número RAL (similar)**: 7016
- **Color metálico**: No
- **Transparente**: No
- **Bloqueable**: No
- **Mecanismo de expulsión**: No
- **Instalación aislada**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Tratamiento de superficie**: Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Tratamiento antibacteriano**: No
- **Con función de bucle**: No
- **Con interruptor de encendido/apagado**: No
- **Inserto central girado**: No
- **Corriente nominal**: 16 A
- **Voltaje nominal**: 250 V
- **Frecuencia**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Anchura del dispositivo**: 22,30 mm
- **Altura del dispositivo**: 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 39,50 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marcado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 666016

Código	8007352666016
Cantidad	1 NR
Med.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	25,93 [g]

8 007352 666023

Código	8007352666023
Cantidad	50 NR
Med.	21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso	1.382,73 [g]

8 007352 666030

Código	8007352666030
Cantidad	500 NR
Med.	57,5x22,5x30 [cm]
Peso	14.442,67 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.