



ARKÉ: Variador rotat.MASTER 230V univ.Metal

19136.1.M

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Variador rotat.MASTER 230V univ.Metal

Variador universal 230 V~ 50 Hz de corte de fase, para: lámparas incandescentes 40-400 W, transformadores electrónicos 40-300 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas de LED 3-200 W, transformadores electrónicos de LED de corte de fase, mando ON/OFF o con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, ajuste con potenciómetro rotatorio, función MASTER para 19137, ajuste luminosidad mínima, visible en la oscuridad, Metal. No para cajas IsoSet



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(2356 kb\)](#)

Vídeo

- [Arké lives in your time](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Regulador de iluminación
- **Tipo de operación:** Botón giratorio (mando)
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Aluminio
- **Número RAL (similar):** 9007
- **Transparente:** No
- **Tensión nominal:** 230,00 - 230,01 V
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 50,70 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 31. TISI - Tailandia
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 0 0 7 3 5 2 5 9 4 2 2 7

Código 8007352594227
Cantidad 1 NR
Med. 5,2x3,9x6,2 [cm]
Peso 56 [g]



8 0 0 7 3 5 2 5 9 4 2 3 4

Código 8007352594234
Cantidad 10 NR
Med. 20,5x11,5x7 [cm]
Peso 622,8 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).