



ARKÉ: Variador 120V 30-500W/30-300VA Metal

19147.M

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Variador 120V 30-500W/30-300VA Metal

Variador 120 V~ 50-60 Hz para: lámparas incandescentes 30-500 W, transformadores ferromagnéticos 30-300 VA, mando y ajuste con potenciómetro rotatorio, visible en la oscuridad, Metal

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(542 kb\)](#)


Vídeo

- [Arké lives in your time](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Regulador de iluminación
- **Tipo de operación:** Botón giratorio (mando)
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Aluminio
- **Número RAL (similar):** 9007
- **Transparente:** No
- **Tensión nominal:** 120,00 - 120,01 V
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 60,50 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 29. QCERT - Colombia
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352600843
Cantidad 1 NR
Med. 6x2,8x5,3 [cm]
Peso 46,6 [g]



Código 8007352602489
Cantidad 20 NR
Med. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 1.009 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).