



ARKÉ: Toma telefónica RJ11 6/4 antibact.gris

19320.AB

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Toma telefónica RJ11 6/4 antibact.gris

Toma telefónica RJ11, 6 posiciones 4 contactos (6/4), terminales de tornillo, material antibacteriano, gris


Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

20 NR


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D




Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Inserto/cubierta para tecnología de comunicación
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Uso:** UAE/IAE (ISDN)
- **Anillo portador:** No
- **Con protección contra el polvo:** No
- **Con tapa abatible:** No
- **Con impresión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Otros
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 7015
- **Transparente:** No
- **Tipo de fijación:** Montaje con abrazadera
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Con descarga de tensión:** No
- **Abrazadera de araña:** No
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 43,10 mm

Marcas


- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 652248

Código 8007352652248
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 21,6 [g]



8 007352 652255

Código 8007352652255
Cantidad 20 NR
Med. 27x11,6x6 [cm]
Peso 501,3 [g]



8 007352 653924

Código 8007352653924
Cantidad 120 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.367,8 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).