ARKÉ: Toma USB blanco

19345.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Toma USB blanco

Toma con conector USB, terminales de tornillo, blanco

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- Hoja de instrucciones multilingüe (366 kb)

Vídeo

- Arké lives in your time

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Inserto/cubierta para tecnología de comunicación
- **Composición**: Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Uso**: USB
- **Anillo portador**: No
- **Con protección contra el polvo**: No
- **Con tapa abatible**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Sin halógenos**: Si
- **Tratamiento de superficie**: Sin tratamiento
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Color**: Blanco
- **Número RAL (similar)**: 9016
- **Transparente**: No
- **Número de módulos (en caso de diseño modular)**: 1
- **Con descarga de tensión**: Si
- **Abrazadera de araña**: No
- **Adecuado para el grado de protección (IP)**: IP20
- **Anchura del dispositivo**: 22,30 mm
- **Altura del dispositivo**: 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 41,40 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 456778

Código	8007352456778
Cantidad	1 NR
Med.	5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso	28,5 [g]

8 007352 456785

Código	8007352456785
Cantidad	10 NR
Med.	26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso	358,4 [g]

8 007352 642003

Código	8007352642003
Cantidad	200 NR
Med.	47,5x27x29 [cm]
Peso	7.680 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.