ARKÉ: Interruptor de badge vertical 2M blanco

19463.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Interruptor de badge vertical 2M blanco

Interruptor electrónico de badge con salida de relé de intercambio 4 A 250 V~ NO (NO SELV), alimentación 120-230 V~ 50-60 Hz, iluminación de la ranura para la identificación en la oscuridad, trimmer para regular el tiempo de apa-gado tras extraer la tarjeta, blanco - 2 módulos. Suministrado sin tarjeta ISO (badge).

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- Hoja de instrucciones multilingüe (1182 kb)

Vídeo

- Arké lives in your time

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group**: Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de señalización
- **Class**: Sistema de control de acceso
- **Independiente**: Si
- **Conectable en red**: No
- **Conexión a PC**: No
- **Tipo de interfaz**: Ninguno
- **Proceso de lectura**: Soporte de datos
- **Emisión de señales**: Ninguno
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Tensión de funcionamiento a 50 Hz CA**: 250,00 - 250,01 V
- **Tensión de funcionamiento a 60 Hz CA**: 250,00 - 250,01 V
- **Tensión de funcionamiento en CC**: 220,00 - 230,00 V
- **Temperatura de operatividad**: 5 - 35 °C
- **Grado de protección (IP)**: IP20
- **Color**: Blanco
- **Material**: Plástico
- **Anchura**: 44,80 mm
- **Altura**: 49,00 mm
- **Profundidad**: 43,50 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 561397

Código	8007352561397
Cantidad	1 NR
Med.	5,2x5,7x7,6 [cm]
Peso	69,3 [g]

8 007352 563773

Código	8007352563773
Cantidad	5 NR
Med.	21,4x11,6x6 [cm]
Peso	404,6 [g]

8 007352 726123

Código	8007352726123
Cantidad	50 NR
Med.	30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso	4.046 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.