



ARKÉ: Actuador conectado IoT 16A gris

19593

Series residenciales / Series resid. View Wireless / ARKÉ / Dispositivos

Actuador conectado IoT 16A gris

Dispositivo de mando electrónico conectado View Wireless con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, doble tecnología estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y estándar Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V50/60 Hz, gris

- Configuración con aplicación View Wireless para sistema con protocolo Bluetooth y aplicación Amazon para protocolo Zigbee
- Compatible con Alexa, Google Home y IFTTT, a través del gateway o centro de control de dispositivos Zigbee
- Compatible con centro de control de dispositivos SmartThings



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también



19597 - Gateway conectado IoT 2M gris



19203 - Toma 2P+T 16A P17/11 gris



03925 - Mando RF Bluetooth Low Energy


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1031 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(550 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(548 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(546 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(544 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(720 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(547 kb\)](#)
- [Full \(610 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)

Vídeo

- [Creating-the-system](#)
- [Customisations](#)
- [Operation-in-Zigbee-mode](#)
- [Bluetooth-wifi-gateway](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería




Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Actuador de interruptor de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** Si
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** Si
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Anchura de unidades de división:** 1
- **Funcionamiento local/manual:** Si
- **Con pantalla LED:** Si
- **Número máximo de salidas de conmutación:** 1
- **Corriente nominal (medida):** 16 A
- **Tensión de funcionamiento nominal:** 100,00 - 240,00 V
- **Diferentes fases conectables:** No
- **Con conexión bus:** Si
- **Módulo bus desmontable:** No
- **Opción de expansión modular:** No

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 19. NOM - México
- 29. QCERT - Colombia
- 37. Marcado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 628427

Código 8007352628427
Cantidad 1 NR
Med. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 52 [g]



8 007352 628434

Código 8007352628434
Cantidad 60 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.310 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).