EIKON: Variador MASTER 230V 700W/VA 2M gris

20140

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Variador MASTER 230V 700W/VA 2M gris

Variador 230 V~ 50/60 Hz para: lámparas incandescentes 40-700 W, transformadores ferromagnéticos 40-700 VA, mando con pulsador incorporado o desde varios puntos con pulsadores NO, función MASTER para 20141 y 14141, tecnología MOSFET-TRIAC, visible en la oscuridad, fusible de protección, gris - 2 módulos

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

5 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- FI - Foglio istruzioni ZIS_49400277A0 (2103 kb)

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Regulador de iluminación
- **Tipo de operación**: Botón pulsador
- **Tipo de carga**: Carga inductiva
- **Utilizable con botón**: Si
- **Utilizable con detector de movimiento**: No
- **Utilizable con detector de presencia**: No
- **Utilizable con temporizador**: No
- **Utilizable con botón de radio**: No
- **Utilizable con botón IR**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación**: Fijación por click
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Tratamiento de superficie**: Sin tratamiento
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Color**: Gris
- **Número RAL (similar)**: 7024
- **Transparente**: No
- **Adecuado para el grado de protección (IP)**: IP40
- **Tensión nominal**: 230,00 - 230,01 V
- **Frecuencia**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Tensión de control**: 230,00 - 230,01 V
- **Anchura del dispositivo**: 44,80 mm
- **Altura del dispositivo**: 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 42,00 mm

Embalajes

8 007352 387829

Código	8007352387829
Cantidad	1 NR
Med.	6x5,4x5,3 [cm]
Peso	78,8 [g]

8 007352 387836

Código	8007352387836
Cantidad	5 NR
Med.	17,2x13,1x6 [cm]
Peso	451,8 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.