



ARKÉ: Dos pulsadores simples+actuador

R19525

Sistemas+productos smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositivos

Dos pulsadores simples+actuador

Recambio dispositivo de mando de dos pulsadores sencillos y actuador con salida de relé conmutada 8 A 120-230 V~; se completa con teclas intercambiables 1 o 2 módulos - 2 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(3068 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Pulsador
- **Número de balancines:** 2
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 200
- **Número de polos:** 1
- **Voltaje nominal:** 230 V
- **Corriente nominal (medida):** 8,00 A
- **Con iluminación:** Si
- **Contactos de supervisión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 7015
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Sobreimpresión:** Ninguno
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Anchura del dispositivo:** 44,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 46,60 mm



Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352617254
Cantidad 1 NR
Med. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 126,4 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).