Composants de base: Alimentateur 120-230V~ 29Vdc 1280mA

01401

Systèmes et produits smart / By-me Plus / Composants de base / Appareils DIN

Alimentateur 120-230V~ 29Vdc 1280mA

Alimentateur avec sortie 29 Vdc 1280 mA, alimentation 120-230 V~ 50/60 Hz, installation sur guide DIN (60715 TH35), occupe 8 modules de 17,5 mm

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d’instructions multilangues (963 kb)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

Données techniques

- **Class group**: Systèmes de bus d'installation
- **Class**: Alimentation
- **Système de bus KNX**: No
- **Système de bus KNX-radio**: No
- **Système de bus radio**: Oui
- **Système de bus LON**: No
- **Système de bus Powernet**: No
- **Autres systèmes de bus**: autre
- **Mode de pose**: autre
- **Largeur en nombre de modules**: 8
- **Avec affichage LED**: Oui
- **Tension du bus stockable**: No
- **Nombre d'inductances d'arrêt intégrées**: 1
- **Nombre de lignes à alimenter**: 2
- **Courant de sortie max.**: 1.280,00 mA

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

8 007352 506121

8 007352 573192

Code	8007352506121	**Code**	8007352573192
Qté	1 NR	**Qté**	30 NR
Dim.	15,8x12,4x9,6 [cm]	**Dim.**	59,5x26,5x41,5 [cm]
Poids	519,1 [g]	**Poids**	16.150 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.