



Composants en saillie: By-alarm - Centrale comm.24 zonas 120V~

01700.120

Sécurité / By-alarm Plus / Composants en saillie / Composants non modulaires

By-alarm - Centrale comm.24 zonas 120V~

Centrale By-alarm de contrôle à programmation et gestion par clavier avec écran, alimentation 120 V~ 60 Hz, 8 entrées locales extensibles jusqu'à 24 à travers des modules d'extension, 1 sortie alimentation 13,8 Vcc 1,5 A extensible avec alimentation supplémentaire, 1 sortie relais alarme, 1 sortie relais inverseur 3 A 24 V~ extensible avec 24 sorties supplémentaires à travers des modules d'extension, équipée d'une boîte métallique, installation pour pose en saillie



État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(523 kb\)](#)
- [Manuel d'installation \(4411 kb\)](#)
- [Manuel de programmation \(1832 kb\)](#)

Logiciel

- [SW_By-alarmManager-EN_REL-02.01_20201127.zip](#)

Vidéo

- [Integration with burglar alarm system](#)

Dessins

Données techniques

- **Class group:** Alarmes, appels d'urgence et systèmes de signalisation
- **Class:** Centrale de détection d'effraction
- **Nombre de groupes de signalisation:** 24
- **Appelur automatique intégré:** No
- **Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:** 2
- **Mémoire d'événements:** Oui
- **Tension de fonctionnement:** 120 V
- **Convient pour un usage domotique:** Oui
- **Liaison radio:** No
- **Avec alimentation électrique:** Oui
- **Alimentation de secours intégrée:** Oui
- **Interface externe:** Oui
- **Hauteur:** 35.300,00 mm
- **Largeur:** 32.500,00 mm
- **Profondeur:** 12.600,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 19. NOM - Mexique
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352548084
Qté 1 NR
Dim. 37,5x33,5x13 [cm]
Poids 5.513 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).