



## Composants de base: Variateur SLAVE 120V MARINE

**01986.120**

Systèmes et produits smart / By-me Plus / Composants de base / Appareils  
DIN

### Variateur SLAVE 120V MARINE

Variateur SLAVE 120 V~ 60 Hz pour lampes à incandescence 40-500 W,  
transformateurs électroniques 40-300 W, lampes CFL 10-200 W, LEDs 3-200  
W, commande par MASTER multicharge avec bleeder, fusible de protection,  
installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm.

Version pour applications MARINE


### État Produit

2 - Sera éliminé


### Q.té minimum commande

1 NR


### Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



## Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Variateur de lumière pour système bus
- **Système de bus KNX:** No
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Autres systèmes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Modèle:** actionneur de variateur
- **Largeur en nombre de modules:** 4
- **Couplage au bus inclus:** No
- **Module de bus amovible:** No
- **Commande sur site/commande manuelle:** No
- **Avec affichage LED:** Oui
- **Nombre de sorties:** 1
- **Puissance de sortie:** 40 - 500 W
- **Puissance supplémentaire utilisable:** Oui
- **Type de charge:** universel et LED
- **Tension:** 120,00 - 120,01 V
- **Fonctionnement en parallèle possible:** No
- **Fréquence:** 60,00 - 60,01 HZ
- **Indice de protection (IP):** IP20

## Marques

- 37. Marquage - Maroc

## Emballages



**Code** 8007352487871  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 11,7x10,8x7,1 [cm]  
**Poids** 213,8 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).