



MASCOT: Va-et-vient 1P 10AX+prise P17/11 blanc

06690.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / MASCOT / Dispositifs

Va-et-vient 1P 10AX+prise P17/11 blanc

Va-et-vient 1P 10AX 250 V~ + prise Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P17/11, blanc

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

20 NR




Ceci pourrait également vous intéresser



V71001 - Boîte d'encastr.
ø60mm azur



V71001.AU - Boîte d'encastr.
ø60mm noir



V71701 - Boîte
encastr.ronde p/cloison
sèche azur

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Combinaison interrupteur et prise
- **Type d'interrupteur:** va-et-vient
- **Type de prise:** autre
- **Nombre de prises de courant:** 1
- **Type de commande:** bascule/bouton
- **Sens de montage:** horizontal et vertical
- **Type de fixation:** fixation à griffes
- **Avec éclairage:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9003
- **Transparent:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP20
- **Tension nominale:** 250 V
- **Intensité admissible par la prise:** 16 A
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 16 A
- **Protection contre les surtensions:** No
- **Protection différentielle:** No
- **Largeur d'appareil:** 80,00 mm
- **Hauteur d'appareil:** 80,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 36 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352095489
Qté 1 NR
Dim. 8x8x3,6 [cm]
Poids 74,87 [g]



Code 8007352098503
Qté 20 NR
Dim. 31x24,8x8,7 [cm]
Poids 1.722,4 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).