



8000: Interrupteur 1P 10AX +clé

08380

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / 8000 / Dispositifs

Interrupteur 1P 10AX +clé

Interrupteur à clé 1P 10 AX 250 V~. Maxi 100 W pour lampes autoballastées
(CEI 60669-1:2017)

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

20 NR



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Interrupteur (résidentiel)
- **Type de commutation:** interrupteur simple
- **Type de commande:** clé
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Interrupteur à bouton-poussoir:** Oui
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 0
- **Mode de pose:** encastré_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Avec cadre/support de montage:** No
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** beige
- **Numéro RAL (équivalent):** 9001
- **Zone de texte/surface d'inscription:** oui
- **Voyant:** non
- **Fonction d'éclairage:** autre
- **Type d'éclairage:** autre
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Contact de report:** No
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Interrupteur de machine à laver:** No
- **Hauteur d'appareil:** 45,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 43,00 mm
- **Profondeur d'encastrement:** 33,50 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquie
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352014848
Qté 1 NR
Dim. 6x2,8x5,3 [cm]
Poids 43,6 [g]

Code 8007352009363
Qté 20 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Poids 953,87 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).