



PLANA: Variateur MASTER 230V 500VA 2M blanc

14142

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Dispositifs

Variateur MASTER 230V 500VA 2M blanc

Variateur 230 V~ 50/60 Hz pour: transformateurs ferromagnétiques 40-500 VA, borne neutre, commande par poussoir incorporé ou en différents endroits par poussoirs NO, fonction MASTER pour 14143 et 20143, technologie MOSFET, visible dans l'obscurité, fusible de protection, blanc - 2 modules

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande


5 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400275A0 \(1947 kb\)](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques


- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Type de charge:** charge capacitative
- **Utilisable avec un bouton-poussoir:** Oui
- **Utilisable avec un détecteur de mouvement:** No
- **Utilisable avec un détecteur de présence:** No
- **Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:** No
- **Commande radio possible:** No
- **Commande infrarouge possible:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par clic
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9003
- **Transparent:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale (Un):** 230,00 - 230,01 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Tension de commande:** 230,00 - 230,01 V
- **Largeur d'appareil:** 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 43,00 mm

Emballages



8 007352387584

Code 8007352387584
Qté 1 NR
Dim. 6x5,4x5,3 [cm]
Poids 71,7 [g]



8 007352387591

Code 8007352387591
Qté 5 NR
Dim. 17,2x13,1x6 [cm]
Poids 414,7 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).