



ARKÉ: Méc.interrupteur 1P10AX bornes aut.

19000.FX.0

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Méc.interrupteur 1P10AX bornes aut.

Mécanisme interrupteur 1P 10 AX 250 V~, bornes automatiques, éclairable, à compléter avec touche 1-2-3 modules. Maxi 100 W pour lampes autoballastées (CEI 60669-1:2017)


État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

1 NR

Dessins







Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Interrupteur (résidentiel)

Type de commutation: interrupteur simple

Type de commande: bascule/bouton

• **Composition**: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Nombre de modules (construction modulaire): 1

Interrupteur à bouton-poussoir: Oui

Nombre de bascules d'actionnement: 1

Mode de pose: encastré_Type de fixation: à clipser

Avec cadre/support de montage: No

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: mat

Couleur: bleu

Numéro RAL (équivalent): 7015

Zone de texte/surface d'inscription: oui

• Voyant: optionnel

Fonction d'éclairage: contrôle et orientation

Type d'éclairage: LED interchangeable

Adapté à la classe de protection (IP): IP40

Tension nominale: 250 V

Calibre/courant nominal assigné (In): 10,00 A

Courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10

Contact de report: No

Type de connexion: borne automatique Interrupteur de machine à laver: No

Largeur d'appareil: 22,30 mm
Hauteur d'appareil: 49,00 mm
Profondeur d'appareil: 38,30 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

04. NF - France (download)

09. VDE - Allemagne (download)

10. EAC Eurasian Customs Union

37. Marquage - Maroc

43. Marque UKCA - GB

99. Directive DEEE (download)

Emballages



Code 8007352629691 **Qté** 1 NR

Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm] **Poids** 21,8 [g]



Code 8007352629707 **Qté** 20 NR

Dim. 27x11,6x6 [cm] **Poids** 493,1 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.