ARKÉ: Poussoir 1P NO 10A bornes aut. blanc

19008.FX.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Poussoir 1P NO 10A bornes aut. blanc

Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, bornes automatiques, éclairable, touche interchangeable, blanc

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

Vidéo

- Smartfix-Bornes automatiques
- Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition**: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle**: bouton-poussoir unique
- **Type de commande**: bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement**: 1
- **Nombre de modules (construction modulaire)**: 100
- **Nombre de pôles**: 1
- **Tension nominale**: 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In)**: 10,00 A
- **Avec éclairage**: Oui
- **Contact de report**: No
- **Mode de pose**: encastré
- **Type de fixation**: à clipser
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: blanc
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9016
- **Transparent**: No
- **Zone de texte/surface d'inscription**: Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP)**: IP40
- **Largeur d'appareil**: 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil**: 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil**: 38,50 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 04. NF - France (download)
- 09. VDE - Allemagne (download)
- 31. TISI - Thailande
- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

8 007352 514843

Code	8007352514843
Qté	1 NR
Dim.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Poids	25,2 [g]

8 007352 514850

Code	8007352514850
Qté	50 NR
Dim.	27x15x12 [cm]
Poids	1.351 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.