



## ARKÉ: Pousoir SET/RESET gris

**19183**

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

### Pousoir SET/RESET gris

Pousoir SET/RESET pour système des appels d'urgence, visible dans l'obscurité, 2 sorties à relais NO 5 A 250 V~ pour la signalisation acoustique et optique, alimentation 12 V~ 50-60 Hz ou 12-24 V d.c. (TBTS), gris - 2 modules. SET avec pousoir incorporé ou en différents endroits avec pousoirs NC connectés en série. RESET en différents endroits avec pousoirs NC connectés en série

### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

1 NR


### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(725 kb\)](#)


### Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


### Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



## Galerie




## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Appareil électronique pour installation domotique
- **Modèle:** autre
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Radioguidé:** No
- **Mode de pose:** encastré\_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marquage UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



8 007352 436428

**Code** 8007352436428  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Poids** 130,6 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).