



ARKÉ: Connecteur téléphonique RJ11 6/4 blanc

19320.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Connecteur téléphonique RJ11 6/4 blanc

Prise téléphonique RJ11, 6 positions 4 contacts (6/4), bornes à vis, blanc

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

20 NR


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Galerie



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Enjoliveur pour prise à courant faible
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Utilisation:** UAE/IAE
- **Bague de support:** No
- **Avec protection contre la poussière:** No
- **Avec volet de protection:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Transparent:** No
- **Type de fixation:** fixation à borne
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Serre cable:** No
- **Domino:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP20
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 43,10 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352455870
Qté 1 NR
Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 21,6 [g]



Code 8007352455887
Qté 20 NR
Dim. 27x11,6x6 [cm]
Poids 501,3 [g]



Code 8007352482890
Qté 120 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Poids 3.367,8 [g]



Code 8007352750661
Qté 5.760 NR
Dim. 120x80x105 [cm]
Poids 161.660 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).