



ARKÉ: Disj.MT Diff. 1P+N C6 10mA Metal

19411.06.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Disj.MT Diff. 1P+N C6 10mA Metal

Disjoncteur magnéto-thermique différentiel 1P+N C 6, alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, $I_{\Delta n}$ 10 mA, pouvoir de coupure 1500 A, Metal - 2 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

5 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilangue \(688 kb\)](#)


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D




Données techniques

- **Class group:** Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes
- **Class:** Disjoncteur différentiel
- **Nombre de pôles (total):** 2
- **Nombre de pôles protégés:** 1
- **Tension assignée (Ue):** 230 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 6 A
- **Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn):** 6 A
- **Type de courant différentiel:** A
- **Classe de limitation d'énergie (I²t):** 1
- **Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):** 1,50 kA
- **Tenue au courant de choc:** 1,50 kA
- **Type de tension:** AC
- **Fréquence:** 50/60 Hz
- **Caractéristique de déclenchement (type/courbe):** C
- **Pôle neutre sectionné simultanément:** Oui
- **Catégorie de surtension:** 3
- **Profondeur d'encastrement:** 38,00 mm
- **Montage encastré:** Oui
- **Immunié contre déclenchements intempéstifs:** No
- **Indice de protection (IP):** IP40

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352600768
Qté 1 NR
Dim. 6x5,4x5,3 [cm]
Poids 97,5 [g]

Code 8007352602328
Qté 5 NR
Dim. 17,2x13,1x6 [cm]
Poids 547,1 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).