



EIKON: Poussoir 1P NO 10A 2M bornes aut. Next

20008.FX.2.N

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Poussoir 1P NO 10A 2M bornes aut. Next

Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, bornes automatiques, éclairable, touche interchangeable, Next - 2 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR

Vidéo

- [Smartfix-Bornes automatiques](#)



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** bouton-poussoir unique
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 200
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Avec éclairage:** Oui
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** argent
- **Numéro RAL (équivalent):** 9022
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Largeur d'appareil:** 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 37,90 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 04. NF - France ([download](#))
- 09. VDE - Allemagne ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 31. TISI - Thaïlande
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352515833
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 33,7 [g]

Code 8007352515840
Qté 20 NR
Dim. 26,9x11,6x9 [cm]
Poids 753,6 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).