



## EIKON: Pousoir 1P NC 10A à tirage Next

### 20053.N

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

### Pousoir 1P NC 10A à tirage Next

Pousoir 1P NC 10 A 250 V~ à tirage avec 1,5 m de cordon, Next

### État Produit


3 - Actif

### Q.té minimum commande

10 NR




## Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** autre
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 0
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 100
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Avec éclairage:** No
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** argent
- **Numéro RAL (équivalent):** 9022
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 35,70 mm

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquie
- 19. NOM - Mexique
- 20. IQC - Argentine
- 29. QCERT - Colombie
- 36. ISI - Inde
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



8 007352291430

**Code** 8007352291430  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 6x2,8x5,3 [cm]  
**Poids** 32,93 [g]



8 007352291447

**Code** 8007352291447  
**Qté** 10 NR  
**Dim.** 14,4x13,1x6 [cm]  
**Poids** 382,33 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).